



All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



All'attenzione di tutti gli stakeholders del gruppo Acque LA SECONDA PAGINA DEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE RESTITUITA A CURA DI TUTTI GLI STAKEHOLDERS

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PROTOCOLLO INFORMATIVO INFRAGRUPPO

IL PRESENTE DOCUMENTO E' REDATTO IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA AL FINE DI INFORMARE RELATIVAMENTE AI RISCHI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO E GESTIRE LE EVENTUALI INTERFERENZE IN OTTEMPERANZA A QUANTO RICHIESTO DALL'ART 26 DEL D.LGS 81/2008.

IL PRESENTE PROTOCOLLO E' REDATTO ALTRESI' IN CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI AL GRUPPO ACQUE ED ALLE NORME VOLONTARIE UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001 - SA 8000 - UNI EN ISO 50001- ISO IEC 17025

INDICAZIONE PER TUTTO IL PERSONALE DEL GRUPPO

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO/CONSEGNATO A TUTTI COLORO CHE PER QUALUNQUE MOTIVO SI INTERFACCIANO E/O HANNO ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO INERENTI L'INTERO CICLO PRODUTTIVO SVOLTO DA ACQUE S.p.A E/O DALLE SOCIETA' CONTROLLATE.

IL PRESENTE PROTOCOLLO È A SUA VOLTA INTEGRABILE, A SECONDA DELLE VARIE SITUAZIONI SPECIFICHE, CON IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CIASCUN SITO OGGETTO DELL'INTERVENTO, CON IL PSC SPECIFICO, CON IL DUVRI E CON GLI ULTERIORI DOCUMENTI APPLICABILI.

Al fine di fornirvi maggiori informazioni relativamente alla norma SA8000 e alla responsabilità sociale dell'impresa vi invitiamo a consultare i seguenti siti internet. Per qualsiasi ulteriore informazione e richiesta restiamo a vostra disposizione.

web: <u>www.acque.net</u> web: <u>www.rina.org</u> e-mail: <u>sa8000@rina.org</u>

E' DIRITTO DI TUTTI GLI STAKEHOLDERS RIVOLGERSI ALL'ENTE DI NORMAZIONE E DI ACCREDITAMENTO INDICATO DI SEGUITO PER L'APPROFONDIMENTO DEI TEMI RELATIVAMENTE ALLA CERTIFICAZIONE DI RESPONSABILITA' SOCIALE

Ente di normazione e di accreditamento: SAAS - "Social Accountability Accreditation Services"
15 West 44th Street, 6th Floor

New York, NY 10036 Fax: +1(212) 684-1515

web: www.saasaccreditation.org e-mail: saas@saasaccreditation.org



IL PRESENTE DOCUMENTO E' ALLEGATO ALLA PII 8.3 ED APPROVATO IN MODO CONGIUTO ALLA STESSA DALLE FIGURE RESPONSABILI.





All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



LA PRESENTE PAGINA DEVE ESSERE RESTITUITA FIRMATA

direttamente al richiedente oppure:

per Acque SpA/Acque Servizi Srl all'ufficio protocollo - via fax al nº050/843260 o protocollo@acque.net per Acque Industriali Srl all'ufficio acquisti - via fax al 0587/801491 o acquisti@acqueindustriali.net

Alla cortese attenzione di:

Io sottoscritto/a	in qualità di	
dell'organizzazione (ragione sociale e indirizzo)		

DICHIARO

- DI RISPETTARE I REQUISITI DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA, DI DIRITTO DEL LAVORO E LE PRESCRIZIONI PROCEDURALI DESCRITTE NEL PRESENTE DOCUMENTO TRASMETTENDO A RICHIESTA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AD EVIDENZA AL FINE DI EFFETTUARE LE VERIFICHE DI CONFORMITA' ALLA LEGGE;
- DI AVER RICEVUTO, LETTO E ACCETTATO QUANTO CONTENUTO ED ESPLICITATO DAL PRESENTE PROTOCOLLO E DI RISPETTARE E FAR RISPETTARE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, LE PRESCRIZIONI IVI INDICATE
- DI AVER RICEVUTO, LETTO E ACCETTATO L'INFORMATIVA RELATIVA ALLA NORMA SA 8000, LA POLITICA INTEGRATA E INFRAGRUPPO E LA PROCEDURA DI TUTELA DELL'INFANZIA (SINTETIZZATE NEL PRESENTE DOCUMENTO E CHE SONO ALTRESÌ RINTRACCIABILI SUL SITO DI ACQUE SPA ALL'INDIRIZZO WWW.ACQUE.NET);
- DI PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO VOLTE A VERIFICARE LA RISPONDENZA AI REQUISITI DELLE NORME, ACCETTANDO SIN D'ORA LA POSSIBILITA' DI SVOLGERE SOPRALLUOGHI PRESSO LE LAVORAZIONI DA VOI SVOLTE;
- DI ADEMPIERE A TUTTE LE PRESCRIZIONI DI TUTELA AMBIENTALE FORNENDO I DOCUMENTI DI VOLTA IN VOLTA RITENUTI NECESSARI E DI IMPEGNARE L'ORGANIZZAZIONE NELLA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' QUALI IN PARTICOLARE;
 - <u>IMPATTO ACUSTICO</u> (RICHIEDENDO LE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AL RUMORE OVE APPLICABILE ED OVE RICHIESTO ESPRESSAMENTE);
 - <u>RIFIUTI</u> (ATTESTANDO IL CORRETTO ITER DI SMALTIMENTO FINO A DESTINAZIONE FINALE COME PREVISTO DAL D.LGS 152/2006);
 - <u>TERRE E ROCCE DA SCAVO</u> (ATTESTANDONE ADEGUATAMENTE LA CARATTERIZZAZIONE E LA GESTIONE SUCCESSIVA);
 - <u>EMERGENZA AMBIENTALE</u> (PREVEDENDO IN MODO DOCUMENTALE LE PROCEDURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI INERENTI LE ATTIVITA' SVOLTE);
 - <u>EMISSIONI</u> (PREVEDENDO IN MODO DOCUMENTALE LE PROCEDURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI);
 - MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (PREVEDENDO IL BLOCCO IMMEDIATO DELLE LAVORAZIONI OVE INDIVIDUATO MCA E COMUNICANDONE LA SITUAZIONE AL DIRETTORE LAVORI O REFERENTE DEL LUOGO DI LAVORO);
- DI TRASMETTERE AL PERSONALE DIPENDENTE O COLLABORANTE AD EVENTUALI SUBAPPALTATORI E/O SUBFORNITORI IL PRESENTE DOCUMENTO CON L'ONERE DI SEGUIRNE LE PRESCRIZIONI;
- DI RECEPIRE TUTTI I RISCHI MAPPATI NEL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRANDONE LE PRESCRIZIONI NEI PROPRI DOCUMENTI;
- DI GARANTIRE CHE TUTTI I SUBFORNITORI UTILIZZATI ATTUINO QUANTO PRESCRITTO NEL PRESENTE DOCUMENTO
- DI ATTUARE LE AZIONI DI RIMEDIO ED AZIONI CORRETTIVE OGNI QUALVOLTA SARANNO EVIDENZIATE NON CONFORMITA' RISPETTO AI REQUISITI DELLA NORMA DI RIFERIMENTO ED ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE;
- DI INFORMARE IL GRUPPO ACQUE IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DI EVENTUALI PARTNERSCHIP RILEVANTI DAL PUNTO DI VISTA DEI REQUISITI DELLA SA 8000
- DI RISPETTARE TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMA SA8000 IN PARTICOLARE:
 - NON UTILIZZO DI LAVORO INFANTILE, DI LAVORO OBBLIGATO E RISPETTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
 - RISPETTO DELLA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DEL DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
 - NON ATTUAZIONE O SOSTEGNO A FORME DI DISCRIMINAZIONE TRA I LAVORATORI
 - NON UTILIZZO O SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DI FORME DI COERCIZIONE O DI PUNIZIONE
 - RISPETTO DELL'ORARIO DI LAVORO
 - RISPETTO DELLA RETRIBUZIONE PATTUITA CON I PROPRI LAVORATORI

Data/	Timbro e firma





All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



MASCHERINA DI CONTROLLO DELLE REVISIONI

REV	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE
<mark>12</mark>	26 LUGLIO 2012	Integrazione UNI EN ISO 50001 per Acque SpA e ISO IEC 17025 per il laboratorio di Pontedera di Acque SpA
11	03 MAGGIO 2012	Aggiornamento delle informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione da adottare
10	17 NOVEMBRE 2011	Introduzione della nuova politica Infragruppo rev 10 del 17.10.2011 e modificato il punto 6 Informativa rischi
9	16 MAGGIO 2011	Introduzione della Politica infragruppo
8	22 FEBBRAIO 2011	Aggiornamento in funzione degli esiti delle Valutazioni dei Rischi specifici aggiornate
7	19 GENNAIO 2009	Aggiornamento in merito alle autorizzazioni per uso suolo pubblico e autorizzazioni in deroga per il superamento dei limiti di impatto acustico. Aggiornamento MMC in funzione della ISO 11228. Stress da lavoro correlato. Lavoratrici madri. Rischi dovuti alle differenze di genere, di età e provenienza da altri paesi
6	29 SETTEMBRE 2008	Aggiornamento in base al D. Lgs. 81/08 e alla procedura di gestione appalti
5	2 MARZO 2008	Inserimento modalità di gestione amianto nella bonifica delle condotte in AC
4	31 OTTOBRE 2007	Inserimento dichiarazione di impegno sa 8000
3	1 OTTOBRE 2007	Inserimento delle novità introdotte dalla L. 123/2007
2	30 AGOSTO 2007	Inserimento modalità infragruppo
1	OTTOBRE 2006	Integrazione rischi specifici
0	DICEMBRE 2005	Prima emissione

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	INFORMATIVA SUL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E SUL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO	4
<mark>3.</mark>	INFORMATIVA SULLA TUTELA AMBIENTALE GESTIONE ENERGETICA	
4.	INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' SOCIALE	5
5.	INFORMATIVA PER COLORO CHE ACCEDONO AI LABORATORI	7
6.	INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI	7
7.	MISURE DI PREVENZIONE	8
8.	GESTIONE DELLE EMERGENZE	30
9	DISTRIBUZIONE	31

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento è stato predisposto, ottemperando agli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/08 comma 1 lettera "b" del D.lgs. 81/08, che prevede per il committente l'obbligo di fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Tale documento costituisce parte degli strumenti finalizzati al ridurre possibili cause d'infortuni in caso di lavori di ditte o lavoratori autonomi esterni presso i luoghi di lavoro di Acque SpA e le Società del gruppo, non è assolutamente sostitutivo del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) che indica le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, previsto dal comma 3 dell'art. 26 D.Lgs. 81/08, e delle altre azioni finalizzate alla cooperazione e coordinamento previste dall'art. 26 comma 2 D.Lgs. 81/08 (verbali di riunioni e comunicazioni per specifiche problematiche di sicurezza intervenute durante l'attività).

Il presente documento è una sintesi del documento di valutazione dei rischi aziendale relativamente ai rischi "ambientali" ovvero quelli cui possono essere esposte le persone che frequentano gli ambenti esterni ed interni dei luoghi di lavoro di Acque SpA e le Società del gruppo. Si fa presente che il documento non riguarda i rischi specifici propri delle attività degli Appaltatori e dei Lavoratori Autonomi, si assume infatti che ogni attività sia progettata e svolta nel pieno rispetto della regola dell'arte e delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come altresì disposto dagli artt. 22,23 e 24 del D.Lgs. 81/2008.

Il presente documento ha lo scopo, oltre che fornire la necessaria informativa rischi prevista per legge, di:

- diffondere in modo semplice e chiaro le misure di prevenzione minime da seguire per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i soggetti che hanno accesso agli ambienti di lavoro oggetto delle attività svolte da Acque SpA e le Società del gruppo.
- sintetizzare le prescrizioni comportamentali minime per l'interfaccia con le società del gruppo al fine di ottemperare per tutta la catena del ciclo produttivo (a monte ed a valle) ai requisiti richiesti dal sistema di gestione integrato.

Il presente documento è stato redatto in modo congiunto tra i datori di lavoro di Acque SpA e le Società del gruppo ed i relativi Servizi di Prevenzione e Protezione al fine di prevenire e ridurre il rischio di interferenza di tutte le attività che ogni giorno vengono svolte in modo diretto o indiretto.

Acque SpA e le Società del gruppo non necessitano quindi di scambiarsi l'informativa ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, ma si impegnano alla consegna del presente protocollo alle ditte terze e ai collaboratori esterni che hanno accesso ai luoghi di lavoro.

Il presente documento si applica alle tematiche di:

- igiene e sicurezza sul lavoro
- 2. responsabilità sociale
- 3. miglioramento della qualità
- 4. tutela ambientale
- 5. efficienza energetica

delle attività svolte da Acque SpA e le Società del gruppo ed in particolare agli ambienti di lavoro quali:

- a. Depuratori;
- b. Piattaforme di trattamento rifiuti liquidi (ITL);
- c. Impianti idrici;
- d. Sollevamenti idrici e fognari;
- e. Reti idriche e fognarie;
- f. Laboratori di analisi;
- g. Uffici;
- h. Officine;
- i. Magazzini;



ACQUE

All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



j. Ogni altro sito considerato "luogo di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/08. Alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali sono da considerarsi luoghi di lavoro, quindi facenti parte del ciclo produttivo di Acque SpA e le Società del gruppo, anche tutte le attività svolte sulla rete e su strada.

E' tenuto alla trasmissione del presente documento tutto il personale del gruppo che, per qualunque motivo, sia a conoscenza dell'accesso di qualcuno presso cantieri mobili o siti di competenza di Acque SpA, Acque Servizi SrI o Acque Industriali. Sono destinatari del presente documento:

- tutti coloro che hanno accesso ai luoghi di lavoro ed in particolare le ditte incaricate dell'esecuzione di lavori/servizi/forniture in nome e per conto delle suddette società;
- B. le ditte subappaltatrici o in ATI (associazione temporanea di imprese) al fine della formulazione del POS o del PSS;
- C. il personale dipendente o collaboratore a qualunque titolo di Acque SpA e le Società del gruppo per garantire una corretta, completa ed aggiornata diffusione ed applicazione del presente documento;
- D. i Coordinatori della Sicurezza in fase di Progetto (CSP) e Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) incaricati affinché possano redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cantiere;
- E. gli esterni che accedono a titolo di visitatore;
- F. le ditte ed i professionisti che richiedono l'inserimento negli albi fornitori accreditati del gruppo.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo a carico delle aziende appaltatrici di redigere, consegnare e rispettare il POS o il PSS redatto in base alle indicazioni fornite nel presente documento ed in base alla DVR, al DUVRI o al PSC.

2. INFORMATIVA SUL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E SUL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Il gruppo Acque opera nel settore dei servizi pubblici locali. Il gruppo Acque mira perciò ad offrire alla propria utenza i migliori standard di qualità, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla carta dei servizi, dal regolamento del servizio idrico integrato e dalla convenzione di affidamento.

Acque spa, affidataria del servizio idrico integrato e le sue Società controllate hanno implementato un sistema di gestione integrato ed infragruppo qualità, sicurezza, ambiente e di responsabilità sociale che mira alla realizzazione di un modello di governance multi approccio tale da anticipare le esigenze espresse e inespresse degli stakeholders.

Il gruppo Acque ispira la propria gestione a criteri di **trasparenza**, di **efficienza** e **responsabilità**, e mira a realizzare i propri obiettivi d'impresa, nell'ambito del rispetto delle finalità sociali ed ambientali definite d'intesa con gli enti locali di riferimento, impegnandosi in particolare a salvaguardare l'ambiente circostante ed a contribuire allo **sviluppo sostenibile** del territorio. Le linee strategiche del Gruppo, sono sviluppate prendendo come punto di riferimento gli assunti della **mission** stessa. I suddetti obiettivi sono perseguiti attraverso il mantenimento ed evoluzione del **Sistema** di gestione integrato infragruppo.

Il Sistema di gestione integrato infragruppo crea un vero e proprio sodalizio tra tutti gli attori diretti ed indiretti e fa in modo che tutte le parti interessate possano partecipare al miglioramento delle prestazioni qualitative, ambientali di sicurezza e di responsabilità sociale.

POLITICA INTEGRATA REV11 del 26.07.2012

La Direzione di Acque SpA, e delle società del perimetro, ovvero Acque Industriali srl e Acque Servizi srl, ha deliberato di adottare una politica integrata ed infragruppo, in modo tale da indirizzare in modo univoco la scelta delle strategie e delle attività conseguenti.

Acque SpA gestisce, su affidamento dell'Autorità Idrica Toscana e, attraverso le attività delle proprie controllate, il Servizio Idrico Integrato nel territorio del Basso Valdarno in Toscana. Per far fronte alle esigenze di organizzazione Acque S.p.A e le società del perimetro hanno adottato su tutto il territorio gestito i seguenti sistemi di gestione aziendali:

- Sistema di Gestione della Qualità operativo e conforme alla norma UNI EN ISO 9001 ed. 2008;
- Sistema di Gestione Ambientale operativo e conforme alla norma UNI EN ISO 14001 ed. 2004;
- Sistema di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001 ed. 2007;
- Sistema di gestione per la Responsabilità sociale SA 8000 ed. 2008
- Sistema di gestione per l'Energia conforme alla norma ISO 50001 ed 2011 (solo per Acque SpA).

I sistemi di gestione sono implementati dal gruppo in maniera integrata, e a tal proposito è stato individuato un unico Responsabile del sistema integrato (RSI), all'interno della capogruppo che si occupa di supervisionare ai sistemi di gestione adottati perseguendo l'obiettivo di integrarli e di gestire quindi un unico sistema di gestione integrato e infragruppo. Acque S.p.A e le società del perimetro si impegnano, costantemente, per migliorare in modo continuo l'efficacia e l'efficienza delle attività e nel perseguimento della soddisfazione delle proprie parti interessate intese come tutti i soggetti portatori di interesse diretto o indiretto alle attività del gruppo: personale; clienti, azionisti, istituzioni, finanziatori, fornitori, ambiente, collettività. Acque SpA, e le società del perimetro, si pongono, al fine di mantenere e far crescere il sistema gestione integrato, i seguenti obiettivi strategici:

- ricercare l'ottimizzazione dei processi aziendali al fine di raggiungere, attraverso il miglioramento continuo il massimo livello di efficienza ed efficacia, nel rispetto della salvaguardia ambientale, di una efficiente gestione energetica, della salute e sicurezza dei lavoratori e della qualità dei servizi e della sostenibilità delle attività svolte; andando così a fornire all'utenza un servizio di qualità, affidabile, sicuro, tempestivo, puntuale, flessibile e sostenibile.

- sviluppare la propria capacità aziendale di rispondere e anticipare le esigenze ed aspettative dei propri clienti e parti interessate, intesi in senso lato, monitorando il loro grado di soddisfazione, gestendo i reclami e proponendo iniziative per la loro informazione e il loro coinvolgimento;

- far si che ogni dipendente operante all'interno dell'azienda, si senta, in relazione alle proprie mansioni, coinvolto in prima persona nella realizzazione della Politica Integrata;

- prevenire e/o ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività; preservare le risorse naturali attraverso un attento e corretto prelievo idrico ed una gestione efficiente ed efficace degli impianti e delle reti; prevenire l'inquinamento ed i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

-diffondere all'interno dell'azienda la cultura del risparmio energetico tramite la sensibilizzazione del personale e la diffusione delle best-practices in tema di risparmio energetico ed uso efficace ed efficiente dell'energia;

-prevenzione e/o riduzione degli impatti energetici derivanti dalle proprie attività attraverso una corretta gestione degli impianti e delle rete, la ricerca di automezzi, attrezzature ed impianti energeticamente efficienti, sin dalla fase di progettazione ed acquisto degli stessi;

- mantenere la conformità alle norme internazionali, europee, nazionali e locali, in riferimento alla qualità del servizio erogato, alla tutela del diritto del lavoro, alla tutela dell'ambiente, in materia energetica, a quelle relative all'igiene e alla sicurezza dei lavoratori e a quelle tecniche specifiche di ogni servizio fornito dalle aziende del gruppo;

- conformarsi a tutti i requisiti della norma SA8000 per la tutela dei lavoratori in particolare vietando espressamente il lavoro infantile, obbligato, il traffico di esseri umani e qualsiasi forma di discriminazione; attuando inoltre il rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, il diritto di associazione e di contrattazione collettiva, rispettando le procedure disciplinari previste dal CCNL applicato e garantendo una remunerazione e un orario di lavoro che rispettino le vigenti normative.





All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



Per raggiungere i suddetti obiettivi la Direzione di Acque SpA, e delle società del perimetro, ritiene indispensabili le seguenti azioni:

- 1. Dare un assetto gestionale all'azienda in modo che ci sia una organica e chiara definizione dei compiti e delle responsabilità;
- Implementare metodologie di lavoro tali da poter gestire in forma controllata le attività dell' azienda e ricercare ed applicare per quest'ultime le "miglior pratiche";
- 3. Gestire ogni processo sia interno che trasversale alle organizzazioni delle società del perimetro attraverso la metodologia del PDCA ovvero pianificare, eseguire, controllare e agire andando a standardizzare o riprogettare i processi per renderli efficaci ed efficienti;
- 4. Utilizzare, per ogni singola organizzazione, tecnologie volte al miglioramento continuo della qualità dei servizi, della tutela ambientale e della sicurezza nonché adottare le migliori tecniche disponibili sul mercato per migliorare le performances energetiche a costi economicamente accettabili;
- miglioramento dell'efficienza energetica degli usi energetici significativi emersi dall'analisi quali captazione e distribuzione acqua potabile, sollevamento e trattamento acque reflue;
- 6. Implementare a livello integrato metodi efficaci di comunicazione con le parti interessate, migliorando costantemente sia i mezzi di comunicazione, sia gli strumenti di intervento a fronte di richieste;
- 7. Comunicare la politica e gli obiettivi del sistema di gestione integrato agli stakeholder;
- 8. Comunicare le performance aziendali, attraverso l'emissione annuale del Bilancio di Sostenibilità, a tutti gli stakeholder favorendone il coinvolgimento;
- 9. Formare e sensibilizzare tutto il personale e in particolare i responsabili aziendali nell'attuazione del Sistema di Gestione Integrato, in modo che le linee direttrici di questa politica e gli obiettivi concreti in materia di qualità, ambiente, energia e sicurezza e Responsabilità Sociale siano compresi e recepiti da tutto il personale ai vari livelli;
- 10. Implementare efficaci metodologie di aggiornamento delle \i legali applicabili ad ogni singola organizzazione;
- 11. Valutare periodicamente, per mezzo di audit interni, la conformità del Sistema di Gestione Integrato alle norme di riferimento, alla propria politica e a quanto pianificato e programmato; in particolare andando a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso i riesami periodici della direzione;
- 12. Migliorare in modo continuo il Sistema di Gestione Integrato sulla base dei risultati dei riesami.
- 13. Perseguire la continua innovazione tecnologica degli impianti e delle reti al fine di aumentare la propria capacità produttiva e migliorare l'efficacia ed efficienza delle lavorazioni effettuate nel rispetto di tutti i principi di sicurezza e salute dei propri lavoratori, tutela ambientale, efficienza energetica e sostenibilità d'azione;
- 14. Attuare il coinvolgimento di tutti i lavoratori nella vita aziendale attraverso l'introduzione di procedure e strumenti per favorire il dialogo e il miglioramento del clima aziendale:
- 15. Attuare il continuo miglioramento dei canali di comunicazione, informazione e coinvolgimento degli stakeholder;
- 16. Promuovere il coinvolgimento dei fornitori e attuare sistemi di sensibilizzazione/monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori, energia, ambiente, qualità e responsabilità sociale.

Acque SpA, e le società del perimetro, ovvero Acque Industriali srl e Acque Servizi srl attuano la suddetta Politica attraverso il sistema di gestione integrato che riesaminano almeno una volta all'anno definendo specifici obiettivi misurabili. La presente Politica è valutata regolarmente in sede di riesame della direzione al fine di verificarne l'efficacia e la continua idoneità.

3. INFORMATIVA SULLA TUTELA AMBIENTALE GESTIONE ENERGETICA

Acque SpA e le Aziende del gruppo hanno implementato procedure ed attivato strumenti al fine di tutelare al massimo l'ambiente circostante e rispettare le prescrizioni legislative ambientali applicabili nel settore. Il percorso è iniziato con la mappatura degli impatti ambientali e usi energetici causati dalle attività svolte ed è proseguito con l'individuazione delle metodologie di riduzione degli stessi. Tutto il personale è impegnato in tale ambito ed i fornitori sono tenuti al rispetto delle suddette prescrizioni di tutela. L'analisi ambientale iniziale e l'analisi energetica inziale hanno evidenziato quali aspetti ambientali/usi energetici sono da ritenersi significativi e quali le azioni da perseguire a cura di tutta la filiera lavorativa:

- riduzione e corretta gestione dei rifiuti sia di quelli prodotti negli impianti che di quelli prodotti nei cantieri di lavoro
- razionalizzazione delle risorse energetiche e idriche
- riduzione dell'inquinamento delle acque e del sottosuolo attraverso il monitoraggio costante dei processi di depurazione e potabilizzazione
- riduzione dell'impatto acustico dovuto alle attività di cantiere su strada ed alle attività di impianto per i luoghi ad alta sensibilità

Per ciascun cantiere mobile viene effettuata un'analisi preliminare per valutare i potenziali impatti ambientali e vengono identificate le soluzioni ad hoc per la riduzione al minimo degli stessi. Tali soluzioni vengono realizzate dalle imprese esecutrici in appalto che al termine dei lavori devono rendicontare dell'andamento del cantiere anche dal punto di vista ambientale/energetico.

A tutela di quanto sopra Acque SpA richiede sempre copia dei formulari, copia delle autorizzazioni degli smaltitori finali, copia delle autorizzazioni in deroga al rumore, copia delle autorizzazioni al trasporto e gestione rifiuti, copia dei piani di lavoro amianto etc.

4. INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' SOCIALE

La norma SA8000 è uno standard internazionale che elenca i requisiti per un comportamento eticamente corretto delle imprese verso i lavoratori; tale norma è stata elaborata dall'ente americano SAI e consente di ottenere una certificazione delle imprese stesse in ambito di RESPOSABILITA' SOCIALE. La norma sulla responsabilità sociale con la quale Acque e le Società controllate si sono certificate contiene otto requisiti sociali che volontariamente le organizzazioni si impegnano a rispettare a tutela della garanzia di eticità del proprio ciclo produttivo. Lo standard SA8000 garantisce la tutela dei seguenti temi fondamentali, quali:

- il rispetto dei diritti umani;
- il rispetto dei diritti dei lavoratori;
- la tutela contro lo sfruttamento dei minori;
- le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.

In particolare i requisiti prescritti dalla norma sono i seguenti:

- Divieto al lavoro infantile
- Divieto al lavoro forzato e obbligato
- Rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori



ACQUE INDUSTRIALI

All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



- Rispetto della libertà di associazione d diritto alla contrattazione collettiva
- Divieto ad attuare forme di discriminazione
- Divieto ad utilizzo di forme di coercizione e/o punizione
- Rispetto degli orari di lavoro
- Rispetto alle retribuzioni.

La certificazione sulla responsabilità sociale coinvolge direttamente componenti importanti della comunità:

- fornitori
- clienti
- consumatori e loro associazioni
- gruppi ambientalisti ed umanitari
- organizzazioni sindacali
- mass media
- residenti nell'area produttiva

Politica per la tutela del bambino/giovane lavoratore

Acque SpA e le società collegate, al fine di promuovere i principi dell'educazione dei bambini definiti nella Raccomandazione ILO 146 e dei giovani lavoratori, s'impegnano a rispettare:

- la normativa vigente sull'impiego dei minori (16-18 anni) e dei giovani (convenzione di stage, apprendistato, forme di alternanza scuolalavoro, etc.);
- la normativa che tutela le esigenze connesse agli studenti lavoratori;
- forme di collaborazione con scuole ed enti di istruzione per favorire l'inserimento dei giovani nel lavoro;
- forme di collaborazione con ONG e enti locali per il sostegno delle politiche a tutela dei minori.

Nel pieno rispetto delle prescrizioni della norma SA8000, il Gruppo definisce degli obiettivi di miglioramento per sostenere il proprio impegno nel tutelare bambini o giovani lavoratori che possano trovarsi in situazioni di lavoro infantile o minorile e prevede un programma di rimedio che comprende una serie di azioni concrete in tali casi.

L'Ufficio Personale, al fine di dare garanzia che nessun bambino sia erroneamente impiegato all'interno, all'atto della selezione, si accerta della veridicità dei dati anagrafici del candidato nonché, all'atto dell'assunzione, richiede copia dei documenti d'identità.

Azioni di rimedio in caso di lavoro infantile

Nonostante l'impegno a non assumere lavoratori che rientrano nella definizione di bambino, nel caso in cui sia rilevato l'impiego di un bambino da parte dei propri fornitori, i rappresentanti della Direzione delle aziende del Gruppo Acque in collaborazione con l'RSI, s'impegna a mettere in atto una serie di azioni di rimedio volte a tutelare il bambino e la propria famiglia.

L'RSI provvede a contattare in modo tempestivo gli enti istituzionali e le associazioni attive nel settore al fine di segnalare tali situazioni di non conformità. Inoltre collabora con le istituzioni e definisce direttamente con il fornitore azioni di rimedio volte a non compromettere in modo negativo la situazione bambino. Il Piano di recupero deve indicare:

- la criticità della situazione del bambino;
- le azioni di recupero da intraprendere, individuando le più idonee per la specifica situazione in esame.
 - L'RSI infragruppo si avvarrà sempre del sostegno di associazioni attive nel settore (Telefono Azzurro, ONG locali, ecc.), che possano fornire indicazioni sulle modalità più idonee per intrattenere le relazioni con il bambino e la sua famiglia, nonché per l'individuazione dei canali più idonei per la tutela del bambino.
 - Il Piano di rimedio individuato deve tenere presente i seguenti aspetti:
- garantire una forma di sostentamento al bambino e alla sua famiglia per il mancato lavoro fornendo un reddito alternativo per diminuire l'impatto finanziario sulla famiglia;
- garantire che il lavoratore bambino possa completare il suo percorso di istruzione obbligatoria secondo quanto previsto dalla normativa vigente pur promuovendo l'orientamento al mondo del lavoro anche attraverso il pagamento delle tasse scolastiche, libri, trasporto per la scuola:
- cercare di inserire nel proprio organico, o in alternativa sostenere nelle attività di ricerca di una occupazione, un familiare del minore, in modo da assicurare il sostentamento finanziario della famiglia ed un alleggerimento delle responsabilità del minore stesso. È compito della direzione in collaborazione con gli enti istituzionali individuare le modalità e trovare le risorse finanziarie necessarie ed il loro reperimento.

Inserimento di giovani lavoratori Nel caso sia inserito nell'organico aziendale un giovane lavoratore (età compresa tra 16 ai 18 anni) che abbia già assolto l'obbligo scolastico, le aziende del Gruppo Acque si impegnano ad offrire al ragazzo una formazione professionale che ne rispecchi le attitudini personali. Il ragazzo sarà inserito in un programma di formazione professionale (così come previsto dalla normative in vigore) e sarà garantito il rispetto della normativa in materia di sicurezza al fine di garantire che non sia esposto a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute, sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro.

In particolare nel caso di giovani lavoratori le aziende del Gruppo Acque si impegnano a:

- non esporre i giovani lavoratori a mansioni pericolose (es. esposizione ad agenti fisici, biologici, chimici o particolari processi) di
- divieto assoluto di lavoro notturno;
- rispetto della normativa in vigore in materia di riposo settimanale

Monitoraggio dei fornitori

Acque e le società controllate devono sensibilizzare i fornitori al rispetto dei principi dettati dalla norma SA 8000 affinché non facciano uso di lavoro infantile e s'impegnino, in forma scritta, al rispetto di questo principio, attraverso la sottoscrizione della dichiarazione d'impegno emessa dal fornitore. Il rispetto di tale requisito è ritenuto fondamentale per l'avvio di un rapporto di collaborazione con le aziende del Gruppo. Inoltre le società del Gruppo





All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



s'impegnano a verificare presso i propri fornitori che non sussistano situazioni di lavoro infantile, o minorile che non prevedano il rispetto della normativa vigente in materia. Nel caso in cui a seguito dell'individuazione di:

- utilizzo di lavoro infantile da parte del fornitore;
- utilizzo di giovani lavoratori per i quali non siano rispettati i requisiti previsti, il Responsabile SA8000 provvede a contattare in modo tempestivo gli enti istituzionali e le associazioni attive nel settore al fine di segnalare tali situazioni di non conformità. Inoltre provvede a collaborare con le istituzioni e definisce direttamente con il fornitore azioni di rimedio volte a non compromettere in modo negativo la situazione del lavoratore minore. Tali azioni sono registrate da parte del responsabile SA8000 e monitorate sino alla loro completa rispluzione.

5. INFORMATIVA PER COLORO CHE ACCEDONO AI LABORATORI

L'accesso ai locali del laboratorio è condizionato al rispetto di semplici regole di comportamento necessarie per preservare l'incolumità di chi accede e degli addetti alle prove nonché la riservatezza delle informazioni in possesso degli operatori.

Nei locali del laboratorio valgono i seguenti divieti assoluti:

- Vietato fumare
- Vietato mangiare e/o bere
- Vietato usare fiamme libere
- Vietato toccare apparecchiature, oggetti o superfici senza aver ricevuto specifica autorizzazione
 - Vietato aprire i contenitori di qualsiasi tipo presenti in laboratorio
- Vietato rimuovere dalla loro allocazione i dispositivi antincendio.

Si rende necessario inoltre:

- In caso di sversamento accidentale di sostanze e/o loro inalazione, chiamare immediatamente il preposto del laboratorio.
- Attenersi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per gli addetti all'installazione/manutenzione di apparecchiature, impianti ed infrastrutture:

- · E' fatto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sia all'interno che nelle pertinenze esterne del laboratorio.
- E' fatto divieto di gettare sostanze liquide negli scarichi presenti sia all'interno che nelle pertinenze esterne.
- Gli imballaggi, gli scarti e le parti sostituite dovranno essere ritirati dal produttore salvo specifica contrattuale diversa: in tal caso i rifiuti dovranno essere chiaramente distinti e separati da quelli del laboratorio.
- Preventivamente agli interventi di installazione/manutenzione dovrà essere comunicato al Referente del laboratorio/RSI l'uso di sostanze
 che potrebbero interagire o inquinare i risultati delle analisi in modo da predisporre le opportune precauzioni.

6. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI

Di seguito viene riportata la mappatura, estratta dal DVR, dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro di Acque SpA e delle Società del gruppo:

					5. Iaboratori		·- 0 .5 m			4. acquedotto						5. depurazione					7. Piattaforme di		(ITL);	
Potenziali Pericoli	1. uffici	2. magazzini	8.1 Lab. ChimicoMicrob. Empoli	8.2 Lab. Chimico Pontedera	3.2 Lab. Chimico Pagnana	8.3 Lab. Microbiologico Pisa	4.1 impianti TIPO A Impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua superficiale e sotterranea con dosaggio di vari prodotti chimici, filtrazione, disinfezione e trattamento acqua controlavaggio		Fr.3 impianti 1117 C. Impianti, depositi e/o sorgenti, con disinfezione e distribuzione di acqua	4.4 impianti TIPO D Impianti senza disinfezione e distribuzione di acqua con elettropompe	4.5 impianti TIPO E Depositi senza disinfezione e distribuzione di acqua a caduta	4.6 impianti TIPO F Sorgenti senza disinfezione e distribuzione di acqua a caduta	4.7 Camerette di manovra	4.8 Pozzetti di ispezione	5.1 impianti di dep. biologici	5.2 impianti di dep. biologici con digestore anaerobico	5.3 sollevamenti fognari	5.4 Pozzetti di ispezione della rete fognaria	6. officine	7.1 ITL Pagnana	7.2 ITL Pisa sud	7.3 ITL Pontedera	7.4 ITL Poggibonsi	7.5 ITL S.Jacopo
Cadute dall'alto		X					X	X	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X
Cadute in profondità							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Scivolamenti, Cadute in piano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Caduta di gravi dall'alto		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (LUOGHI CONFINATI)							Х	X	Х	X	X		X	X	X	Х	X	X		X	X	X	Х	X
Viabilità/transito veicoli		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
PERICOLI DI NATURA MECCANICA generati da forma, posizione relativa, massa, stabilità, accumulo di energia		Х					X	X	х	X					Х	Х	Х		Х	Х	Х	X	х	х





All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



PERICOLI DI NATURA ELETTRICA (contatto diretto e/o contatto indiretto)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X		X	X	X	X	X	X
PERICOLI DI NATURA TERMICA Bruciature o altre lesioni provocate dal possibile contatto con oggetti o materiali a temperature estremamente elevate o basse, da fiamme o da esplosioni e anche per radiazioni da sorgenti di calore			Х	X	X	X										X			X					
Esposizione al rumore							X	X	X	X					X	X	X		X	X	X	X	X	X
Esposizione a radiazioni ionizzanti			X																					
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali			X	X	X	X													X					
Agenti chimici	X		X	X	X	X	X	X	X						X	X			X	X	X	X	X	X
Agenti cancerogeni/mutageni			X	X	X																			
Presenza amianto							X	X	X	X	X	X			X	X	X							
Agenti biologici	X		X	X	X	X									X	X	X	X		X	X	X	X	X
Formazione Atmosfere Esplosive (ATEX)		Х					X	X	X							X								
Presenza sostanze/materiali esplosivi			X	X	X	X													X					
Incendio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

7. MISURE DI PREVENZIONE

6.1 MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Il personale esterno, per poter accedere ed operare nei edifici ed aree di pertinenza di Acque SpA e delle Società del gruppo deve rispettare le seguenti disposizioni:

- 1. esporre la tessera di riconoscimento;
- 2. indossare gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
- 3. rispettare il divieto di fumo, non mangiare e bere negli ambienti di lavoro;
- 4. attuare tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
- 5. attenersi e rispettare le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
- 6. non ingombrare con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- 7. non lasciare incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- 8. movimentare i materiali e le attrezzature in sicurezza, evitandone il trasporto e la collocazione in equilibrio instabile;
- 9. non abbandonare rifiuti di nessun genere, provvedendo al loro smaltimento.

6.2 MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER AREA OMOGENEA

6.2.1 Ufficio

6.2.1 Cilicio	
POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
Scivolamenti, Cadute in piano	Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulle vie di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. In caso i pavimenti divengano scivolosi per pulizia o versamento di liquidi, occorre immediatamente segnalare il pericolo con apposito cartello posto da tutte le direzioni possibili di accesso.
Pericoli di natura elettrica (contatto diretto e/o contatto indiretto)	Solo il personale autorizzato può intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E' vietato l'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. Non bisogna mai usare acqua per spegnere incendi in prossimità di parti in tensione. I locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il preposto del luogo di lavoro. Utilizzare le prese correttamente, senza sovraccaricarle allacciando un numero eccessivo di apparecchiature.
Agenti chimici	Le modalità di esposizione possono essere: contatto (pelle,occhi), con liquidi corrosivi, caustici, soventi (prodotti usati per la pulizia); inalazione di polveri (toner).







	E' vietato toccare bottiglie e contenitori vari contenenti prodotti chimici. Qualora ciò si
	rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto
	del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
	Le fonti di pericolo biologico sono il materiale documentale, arredi, tendaggi, polvere, impianti
	di climatizzazione. Le misure di prevenzione e protezione sono le seguenti:
Agenti biologici	pulizia degli ambienti, riduzione polvere;
	microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d'aria);
	adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici.
Incendio	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti. Le misure di prevenzione sono: divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti; è vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione (estintori, segnaletica, ecc.).

6.2.2 Magazzino	
POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
Cadute dall'alto	E' necessario rispettare le zone di rispetto indicate senza inoltrarsi all'interno del magazzino. E' fatto particolare divieto di salire sulle scaffalature o utilizzare impropriamente il muletto per raggiungere postazioni di lavoro in altezza.
Scivolamenti, Cadute in piano	Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo.
Caduta di gravi dall'alto	E' necessario rispettare le zone di rispetto indicate senza inoltrarsi all'interno del magazzino. L'accesso al magazzino dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati.
Viabilità/transito veicoli	E' necessario rispettare le zone di rispetto indicate senza inoltrarsi all'interno del magazzino. L'accesso al magazzino dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati. E' vietato lasciare veicoli e mezzi operativi incustoditi, con la chiave inserita o il motore acceso, il proprietario del mezzo deve usare la massima diligenza nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di inserire il freno a mano, innestare la prima marcia e togliere le chiavi dal quadro di accensione.
Pericoli di natura meccanica	E' fatto particolare divieto di: utilizzare attrezzature o di opere provvisionali presenti nel magazzino; eventuali impieghi, a carattere ecezionale, devono essere di volta in volta autorizzati. operazioni di movimentazione carichi con muletto devono essere esclusivamente compiuti dal nostro personale tecnico autorizzato.
Pericoli di natura elettrica (contatto diretto e/o contatto indiretto)	Solo il personale autorizzato può intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E' vietato l'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. Non bisogna mai usare acqua per spegnere incendi in prossimità di parti in tensione. I locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il preposto del luogo di lavoro. Segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti provocati o verificati su impianti o parti di impianti elettrici. Utilizzare le prese corrette, senza sovraccaricarle, allacciando un numero eccessivo di apparecchiature.
Formazione Atmosfere Esplosive (ATEX)	Durante la ricarica delle batterie del muletto esiste la possibilità di sviluppo di idrogeno. E' vietato: • eseguire lavorazioni a caldo o l'uso di fiamme libere durante la fase di ricarica; • fumare in tutti i luoghi di lavoro.
Incendio	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti. Le misure di prevenzione sono:







	 divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti; è vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione (estintori, segnaletica, ecc.).
6.2.3 Laboratorio Chimico/Microbiologico Empoli	

6.2.3 Laboratorio Chimico/Microbiologico Empol POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
Scivolamenti, Cadute in piano	Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. In caso i pavimenti divengano scivolosi per pulizia o versamento di liquidi, occorre immediatamente segnalare il pericolo con apposito cartello posto da tutte le direzioni possibili di accesso.
Pericoli di natura elettrica (contatto diretto e/o contatto indiretto)	Solo il personale autorizzato può intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E' vietato l'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. Non bisogna mai usare acqua per spegnere incendi in prossimità di parti in tensione. I locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il preposto del luogo di lavoro. Segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti provocati o verificati su impianti o parti di impianti elettrici. Utilizzare le prese corrette, senza sovraccaricarle, allacciando un numero eccessivo di apparecchiature.
Pericoli di natura termica	Sono presenti apparecchiature che possono presentare un pericolo di ustione (autoclavi e becco Bunsen). Non avvicinarsi alle fonti di emissione termica se non necessario. Se necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza
Esposizione a radiazioni ionizzanti	La sorgente è rappresenta dal Gascromatografo, impiegato nel laboratorio di analisi chimiche. La sorgente, nelle normali condizioni di impiego, non determina né irradiazione né contaminazione. Pertanto, nel rispetto delle norme interne di radioprotezione, affisse sullo stesso gascromatografo, non sussistono rischi specifici per i lavoratori e per le persone.
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali	 lampada germicida UV nelle cappe a flusso laminare. La lampada è abilitata al funzionamento solo quando il pannello è posizionato in modo che chiuda il microcontatto montato sul pannello stesso. lampada germicida UV nei locali filtrazione molecolare. I raggi UV sono presenti soltanto all'interno dello strumento e non escono nell'ambiente esterno, soltanto l'aria infatti entra in contatto con i raggi. La lampada non produce ozono, questo permette quindi al personale di lavorare in presenza di aria non inquinata da microrganismi. Sistemi di disinfezione delle acque a raggi UV. Le lampade sono alloggiate completamente all'interno di un reattore per cui i raggi non vengono mai in contatto diretto con gli operatori lampada ad alta pressione Hg. La lampada è dotata di una protezione da luce diffusa dell'alloggiamento lampada che impedisce l'irraggiamento delle mani; di una protezione antiabbagliamento UV davanti al piano dell'oggetto che impedisce lo sguardo diretto sui raggi UV e di filtri UV nei percorsi ottici di osservazione che proteggono gli occhi.
Agenti chimici	 Le modalità di esposizione possono essere: contatto (pelle,occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, soventi); inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o si sollevano durante le lavorazioni. Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento. E' vietato toccare bottiglie e contenitori vari contenenti prodotti chimici. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza. Negli orari in cui si effettuano le pulizie, le sostanze tossiche non devono essere presenti in situazioni da costituire un pericolo.
Agenti cancerogeni/mutageni	Sono presenti sostanze che possono provocare il cancro. E' vietato avvicinarsi, sostare o comunque manipolare le sostanze cancerogene. Se necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Agenti biologici	E' vietato toccare e pulire sopra i banchi di lavoro e i carrelli (tale divieto deve essere affisso nei locali del laboratorio in modo visibile); qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività tale operazione deve essere concordata con il personale interno che provvederà a liberarli e consentirne così le attività in condizione di sicurezza.







	Nei laboratori, negli orari in cui si effettuano le pulizie i prodotti biologici non devono essere
	presenti in situazioni da costituire un pericolo.
	E' vietato svuotare i secchi di raccolta dei rifiuti con la scritta "Rischio biologico" se
	accidentalmente dovessero essere presenti nelle stanze di lavoro é vietato inoltre toccare,
	spolverare e spostare strumenti.
	Sono presenti bombole di sostanze (gas tecnici) che possono presentare un pericolo di
Presenza sostanze/materiali esplosivi	esplosione. Non avvicinarsi alle bombole se non necessario. Se necessario per lo svolgimento
Fresenza sostanze/materian espiosivi	delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le
	necessarie misure di sicurezza.
	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che
	possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti
	infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come
	operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà
	provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali
Incendio	infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti.
	Le misure di prevenzione sono:
	divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro;
	obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti;
	è vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione (estintori,
	segnaletica, ecc.).

POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
Scivolamenti, Cadute in piano	Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. In caso i pavimenti divengano scivolosi per pulizia o versamento di liquidi, occorre immediatamente segnalare il pericolo con apposito cartello posto da tutte le direzioni possibili di accesso.
Pericoli di natura elettrica (contatto diretto e/o contatto indiretto)	Solo il personale autorizzato può intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E' vietato l'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. Non bisogna mai usare acqua per spegnere incendi in prossimità di parti in tensione. I locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il preposto del luogo di lavoro. Segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti provocati o verificati su impianti o parti di impianti elettrici. Utilizzare le prese corrette, senza sovraccaricarle, allacciando un numero eccessivo di apparecchiature.
Pericoli di natura termica	Sono presenti apparecchiature che possono presentare un pericolo di ustione (autoclavi e becco Bunsen). Non avvicinarsi alle fonti di emissione termica se non necessario. Se necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali	 lampada germicida UV nelle cappe a flusso laminare. La lampada è abilitata al funzionamento solo quando il pannello è posizionato in modo che chiuda il microcontatto montato sul pannello stesso. lampada germicida UV nei locali filtrazione molecolare. I raggi UV sono presenti soltanto all'interno dello strumento e non escono nell'ambiente esterno, soltanto l'aria infatti entra in contatto con i raggi. La lampada non produce ozono, questo permette quindi al personale di lavorare in presenza di aria non inquinata da microrganismi. Sistemi di disinfezione delle acque a raggi UV. Le lampade sono alloggiate completamente all'interno di un reattore per cui i raggi non vengono mai in contatto diretto con gli operatori lampada ad alta pressione Hg La lampada è dotata di una protezione da luce diffusa dell'alloggiamento lampada che impedisce l'irraggiamento delle mani; di una protezione antiabbagliamento UV davanti al piano dell'oggetto che impedisce lo sguardo diretto sui raggi UV e di filtri UV nei percorsi ottici di osservazione che proteggono gli occhi.
Agenti chimici	Le modalità di esposizione possono essere: contatto (pelle,occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, soventi); inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o si sollevano durante le lavorazioni. Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento. E' vietato toccare bottiglie e contenitori vari contenenti prodotti chimici. Qualora ciò si





All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



	rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza. Negli orari in cui si effettuano le pulizie, le sostanze tossiche non devono essere presenti in situazioni da costituire un pericolo.
Agenti cancerogeni/mutageni	Sono presenti sostanze che possono provocare il cancro. E' vietato avvicinarsi, sostare o comunque manipolare le sostanze cancerogene. Se necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Agenti biologici	E' vietato toccare e pulire sopra i banchi di lavoro e i carrelli (tale divieto deve essere affisso nei locali del laboratorio in modo visibile); qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività tale operazione deve essere concordata con il personale interno che provvederà a liberarli e consentirne così le attività in condizione di sicurezza. Nei laboratori, negli orari in cui si effettuano le pulizie i prodotti biologici non devono essere presenti in situazioni da costituire un pericolo. E' vietato svuotare i secchi di raccolta dei rifiuti con la scritta "Rischio biologico" se accidentalmente dovessero essere presenti nelle stanze di lavoro é vietato inoltre toccare, spolverare e spostare strumenti.
Presenza sostanze/materiali esplosivi	Sono presenti bombole di sostanze (gas tecnici) che possono presentare un pericolo di esplosione. Non avvicinarsi alle bombole se non necessario. Se necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Incendio	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti. Le misure di prevenzione sono: divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti; è vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione (estintori, segnaletica, ecc.).

6.2.5 Laboratorio Chimico Pagnana

6.2.5 Laboratorio Chimico Pagnana	
POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
Scivolamenti, Cadute in piano	Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. In caso i pavimenti divengano scivolosi per pulizia o versamento di liquidi, occorre immediatamente segnalare il pericolo con apposito cartello posto da tutte le direzioni possibili di accesso.
Pericoli di natura elettrica (contatto diretto e/o contatto indiretto)	Solo il personale autorizzato può intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E' vietato l'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. Non bisogna mai usare acqua per spegnere incendi in prossimità di parti in tensione. I locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il preposto del luogo di lavoro. Segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti provocati o verificati su impianti o parti di impianti elettrici. Utilizzare le prese corrette, senza sovraccaricarle, allacciando un numero eccessivo di apparecchiature.
Pericoli di natura termica	Sono presenti apparecchiature che possono presentare un pericolo di ustione (autoclavi e becco Bunsen). Non avvicinarsi alle fonti di emissione termica se non necessario. Se necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali	 lampada germicida UV nelle cappe a flusso laminare. La lampada è abilitata al funzionamento solo quando il pannello è posizionato in modo che chiuda il microcontatto montato sul pannello stesso. lampada germicida UV nei locali filtrazione molecolare. I raggi UV sono presenti soltanto all'interno dello strumento e non escono nell'ambiente esterno, soltanto l'aria infatti entra in contatto con i raggi. La lampada non produce ozono, questo permette quindi al personale di lavorare in presenza di aria non inquinata da microrganismi. Sistemi di disinfezione delle acque a raggi UV. Le lampade sono alloggiate completamente all'interno di un reattore per cui i raggi non vengono mai in contatto diretto con gli operatori





All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



	- <u>lampada ad alta pressione Hg</u> La lampada è dotata di una protezione da luce diffusa dell'alloggiamento lampada che impedisce l'irraggiamento delle mani; di una protezione antiabbagliamento UV davanti al piano dell'oggetto che impedisce lo sguardo diretto sui raggi UV e di filtri UV nei percorsi ottici di osservazione che proteggono gli occhi.
Agenti chimici	Le modalità di esposizione possono essere: contatto (pelle,occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, soventi); inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o si sollevano durante le lavorazioni. Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento. E' vietato toccare bottiglie e contenitori vari contenenti prodotti chimici. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza. Negli orari in cui si effettuano le pulizie, le sostanze tossiche non devono essere presenti in situazioni da costituire un pericolo.
Agenti cancerogeni/mutageni	Sono presenti sostanze che possono provocare il cancro. E' vietato avvicinarsi, sostare o comunque manipolare le sostanze cancerogene. Se necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Agenti biologici	E' vietato toccare e pulire sopra i banchi di lavoro e i carrelli (tale divieto deve essere affisso nei locali del laboratorio in modo visibile); qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività tale operazione deve essere concordata con il personale interno che provvederà a liberarli e consentirne così le attività in condizione di sicurezza. Nei laboratori, negli orari in cui si effettuano le pulizie i prodotti biologici non devono essere presenti in situazioni da costituire un pericolo. E' vietato svuotare i secchi di raccolta dei rifiuti con la scritta "Rischio biologico" se accidentalmente dovessero essere presenti nelle stanze di lavoro é vietato inoltre toccare, spolverare e spostare strumenti.
Presenza sostanze/materiali esplosivi	Sono presenti bombole di sostanze (gas tecnici) che possono presentare un pericolo di esplosione. Non avvicinarsi alle bombole se non necessario. Se necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Incendio	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti. Le misure di prevenzione sono: divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti; è vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione (estintori, segnaletica, ecc.).

6.2.6 Laboratorio Microbiologico Pisa

6.2.6 Laboratorio Microbiologico Pisa	
POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
Scivolamenti, Cadute in piano	Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. In caso i pavimenti divengano scivolosi per pulizia o versamento di liquidi, occorre immediatamente segnalare il pericolo con apposito cartello posto da tutte le direzioni possibili di accesso.
Pericoli di natura elettrica (contatto diretto e/o contatto indiretto)	Solo il personale autorizzato può intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E' vietato l'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. Non bisogna mai usare acqua per spegnere incendi in prossimità di parti in tensione. I locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il preposto del luogo di lavoro. Segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti provocati o verificati su impianti o parti di impianti elettrici. Utilizzare le prese corrette, senza sovraccaricarle, allacciando un numero eccessivo di apparecchiature.
Pericoli di natura termica	Sono presenti apparecchiature che possono presentare un pericolo di ustione (autoclavi e becco





All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



	Bunsen). Non avvicinarsi alle fonti di emissione termica se non necessario. Se necessario per lo
	svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per
	predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali	 lampada germicida UV nelle cappe a flusso laminare. La lampada è abilitata al funzionamento solo quando il pannello è posizionato in modo che chiuda il microcontatto montato sul pannello stesso. lampada germicida UV nei locali filtrazione molecolare. I raggi UV sono presenti soltanto all'interno dello strumento e non escono nell'ambiente esterno, soltanto l'aria infatti entra in contatto con i raggi. La lampada non produce ozono, questo permette quindi al personale di lavorare in presenza di aria non inquinata da microrganismi. Sistemi di disinfezione delle acque a raggi UV. Le lampade sono alloggiate completamente all'interno di un reattore per cui i raggi non vengono mai in contatto diretto con gli operatori lampada ad alta pressione Hg La lampada è dotata di una protezione da luce diffusa dell'alloggiamento lampada che impedisce l'irraggiamento delle mani; di una protezione antiabbagliamento UV davanti al piano dell'oggetto che impedisce lo sguardo diretto sui
	raggi UV e di filtri UV nei percorsi ottici di osservazione che proteggono gli occhi.
Agenti chimici	 Le modalità di esposizione possono essere: contatto (pelle,occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, soventi); inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o si sollevano durante le lavorazioni. Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento. E' vietato toccare bottiglie e contenitori vari contenenti prodotti chimici. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza. Negli orari in cui si effettuano le pulizie, le sostanze tossiche non devono essere presenti in situazioni da costituire un pericolo.
Agenti biologici	E' vietato toccare e pulire sopra i banchi di lavoro e i carrelli (tale divieto deve essere affisso nei locali del laboratorio in modo visibile); qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività tale operazione deve essere concordata con il personale interno che provvederà a liberarli e consentirne così le attività in condizione di sicurezza. Nei laboratori, negli orari in cui si effettuano le pulizie i prodotti biologici non devono essere presenti in situazioni da costituire un pericolo. E' vietato svuotare i secchi di raccolta dei rifiuti con la scritta "Rischio biologico" se accidentalmente dovessero essere presenti nelle stanze di lavoro é vietato inoltre toccare, spolverare e spostare strumenti.
Presenza sostanze/materiali esplosivi	Sono presenti bombole di sostanze (gas tecnici) che possono presentare un pericolo di esplosione. Non avvicinarsi alle bombole se non necessario. Se necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Incendio	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti. Le misure di prevenzione sono: divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti; è vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione (estintori, segnaletica, ecc.).

6.2.7 Impianti acquedotto

TIPO A Impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua superficiale e sotterranea con dosaggio di vari prodotti chimici, filtrazione, disinfezione e trattamento acqua controlavaggio TIPO B Impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua superficiale e sotterranea con dosaggio di vari prodotti chimici, filtrazione, disinfezione

THO B impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua superficiale	e e sotterranea con dosaggio di vari prodotti chimici, filtrazione, disinfezione
POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
Cadute dall'alto	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 2 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).
Cadute in profondità	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 1.5 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).







Scivolamenti, Cadute in piano	Mantenere sempre in ordine le aree di lavoro. Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici o altri apprestamenti lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. La segnalazione va posta da tutte le zone di accesso possibili alla zona interessata.
Caduta di gravi dall'alto	E' necessario delimitare le zone tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V al fine di evitare che la caduta di oggetti dall'alto arrechi danni alle persone sottostanti e impedendo il passaggio e lo stazionamento di personale estraneo alle lavorazioni.
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (LUOGHI CONFINATI)	I depositi sono censiti come Luoghi Confinati di Tipo B ovvero non pericoloso per la vita ma comunque pericoloso per la sicurezza dei lavoratori in cui è escludibile la presenza di esalazioni nocive e/o tossiche ma uscire durante un'emergenza potrebbe rivelarsi estremamente difficoltoso. L'INTERVENTO ALL'INTERNO PUÒ' AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO IL RISPETTO DI PARTICOLARI ISTRUZIONI OPERATIVE INDICATE DALLA PROCEDURA PII 8.8 NOTA: ogni attività/intervento (che comporti l'utilizzo deliberato di prodotti chimici pericolosi in quantità tali da poter arrivare a livelli di esposizione superiori ai limiti di legge TLV-TWA, TLV-STEL) effettuate all'interno di luoghi di Tipo B comporta un innalzamento della pericolosità e quindi una ri-classificazione del luogo a Tipo A (esempio pulizia con ipoclorito di sodio 3% nelle vasche acquedotto).
Viabilità/transito veicoli	L'area di lavoro dovrà: essere separata rigorosamente dalle zone di transito o stazionamento di altre persone, tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V. consentire spazio sufficiente per il transito delle persone e dei mezzi. In caso in cui l'area di lavoro possa ostruire per un periodo di tempo significativo anche parzialmente una via di fuga, valutare la possibilità di modificare i percorsi e adeguare temporaneamente la segnaletica. E' vietato lasciare veicoli e mezzi operativi incustoditi, con la chiave inserita o il motore acceso, il proprietario del mezzo deve usare la massima diligenza nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di inserire il freno a mano, innestare la prima marcia e togliere le chiavi dal quadro di accensione. E' fatto particolare divieto di:
Pericoli di natura meccanica	 utilizzare attrezzature o di opere provvisionali presenti; eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati. l'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati.
Pericoli di natura elettrica (contatto diretto e/o contatto indiretto)	Solo il personale autorizzato può intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E' vietato l'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. Non bisogna mai usare acqua per spegnere incendi in prossimità di parti in tensione, in particolare cabine elettriche. I locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il preposto. Lavori in prossimità di parti attive Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX del D.Lgs 81/08. Ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: • mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; • posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; • tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX (vedere tabella di seguito) o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche (es. manuale d'uso e manutenzione).
Esposizione al rumore	Tutte le postazioni di lavoro con livello equivalente uguale o superiore a 85 dB(A) e livello di picco uguale o superiore a 137 dB(C) sono segnalate. Non avvicinarsi alle fonti di emissione del rumore se non necessario. Se necessario per lo svolgimento delle attività si dovranno utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie).
Agenti chimici	Le modalità di esposizione possono essere: contatto (pelle,occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, soventi); inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o si sollevano durante le lavorazioni.







Presenza amianto	Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento. E' vietato toccare bottiglie e contenitori vari contenenti prodotti chimici. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza. Non si possono effettuare lavori di foratura, taglio, o azioni simili che possano danneggiare o lesionare i manufatti. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Formazione Atmosfere Esplosive (ATEX)	Misure per evitare la presenza di sorgenti attive negli impianti con disinfezione ottenuta tramite biossido di cloro sono: divieto di fumo, divieto di utilizzo di fiamme libere, divieto di utilizzo del cellulare, divieto di utilizzo di attrezzature ed utensili non antiscintilla. non effettuare attività durante periodi di perturbazioni elettriche atmosferiche o grandinate.
Incendio	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti. Le misure di prevenzione sono: divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti; è vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione (estintori, segnaletica, ecc.).

6.2.8 Impianti acquedotto TIPO C Impianti, depositi	e/o sorgenti, con disinfezione e distribuzione di acqua
POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
Cadute dall'alto	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 2 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).
Cadute in profondità	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 1.5 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).
Scivolamenti, Cadute in piano	Mantenere sempre in ordine le aree di lavoro. Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici o altri apprestamenti lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. La segnalazione va posta da tutte le zone di accesso possibili alla zona interessata.
Caduta di gravi dall'alto	E' necessario delimitare le zone tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V al fine di evitare che la caduta di oggetti dall'alto arrechi danni alle persone sottostanti e impedendo il passaggio e lo stazionamento di personale estraneo alle lavorazioni.
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (LUOGHI CONFINATI)	I depositi sono censiti come Luoghi Confinati di Tipo B ovvero non pericoloso per la vita ma comunque pericoloso per la sicurezza dei lavoratori in cui è escludibile la presenza di esalazioni nocive e/o tossiche ma uscire durante un'emergenza potrebbe rivelarsi estremamente difficoltoso. L'INTERVENTO ALL'INTERNO PUÒ' AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO IL RISPETTO DI PARTICOLARI ISTRUZIONI OPERATIVE INDICATE DALLA PROCEDURA PII s.s NOTA: ogni attività/intervento (che comporti l'utilizzo deliberato di prodotti chimici pericolosi in quantità tali da poter arrivare a livelli di esposizione superiori ai limiti di legge TLV-TWA, TLV-STEL) effettuate all'interno di luoghi di Tipo B comporta un innalzamento della pericolosità e quindi una ri-classificazione del luogo a Tipo A (esempio pulizia con ipoclorito di sodio 3% nelle vasche acquedotto).
Viabilità/transito veicoli	L'area di lavoro dovrà: • essere separata rigorosamente dalle zone di transito o stazionamento di altre persone, tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V. • consentire spazio sufficiente per il transito delle persone e dei mezzi. In caso in cui l'area di lavoro possa ostruire per un periodo di tempo significativo anche







	parzialmente una via di fuga, valutare la possibilità di modificare i percorsi e adeguare temporaneamente la segnaletica. E' vietato lasciare veicoli e mezzi operativi incustoditi, con la chiave inserita o il motore acceso, il proprietario del mezzo deve usare la massima diligenza nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di inserire il freno a mano, innestare la prima marcia e togliere le chiavi dal quadro di accensione.
Pericoli di natura meccanica	E'fatto particolare divieto di: utilizzare attrezzature o di opere provvisionali presenti; eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati. l'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati.
	Solo il personale autorizzato può intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E' vietato l'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. Non bisogna mai usare acqua per spegnere incendi in prossimità di parti in tensione, in particolare cabine elettriche. I locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il preposto. Lavori in prossimità di parti attive
Pericoli di natura elettrica (contatto diretto e/o contatto indiretto)	Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX del D.Lgs 81/08. Ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: • mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
	 posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
	La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX (vedere tabella di seguito) o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche (es. manuale d'uso e manutenzione).
Esposizione al rumore	Tutte le postazioni di lavoro con livello equivalente uguale o superiore a 85 dB(A) e livello di picco uguale o superiore a 137 dB(C) sono segnalate. Non avvicinarsi alle fonti di emissione del rumore se non necessario. Se necessario per lo svolgimento delle attività si dovranno utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie).
Agenti chimici	Le modalità di esposizione possono essere: contatto (pelle,occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, soventi); inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o si sollevano durante le lavorazioni. Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento. E' vietato toccare bottiglie e contenitori vari contenenti prodotti chimici. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Presenza amianto	Non si possono effettuare lavori di foratura, taglio, o azioni simili che possano danneggiare o lesionare i manufatti. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Formazione Atmosfere Esplosive (ATEX)	Misure per evitare la presenza di sorgenti attive negli impianti con disinfezione ottenuta tramite biossido di cloro sono: divieto di fiumo, divieto di utilizzo di fiamme libere, divieto di utilizzo del cellulare, divieto di utilizzo di attrezzature ed utensili non antiscintilla. non effettuare attività durante periodi di perturbazioni elettriche atmosferiche o grandinate.
Incendio	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti. Le misure di prevenzione sono: divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti; è vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione







(estintori, segnaletica, ecc.).

POTENZIALI PERICOLI	lisinfezione e distribuzione di acqua con elettropompe MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
POTENZIALI PERICOLI	
	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quot pericolose (oltre 2 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante le
Cadute dall'alto	svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione.
Cadute dan arto	E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro l
	cadute).
	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quot
	pericolose (oltre 1.5 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante le
Cadute in profondità	svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro l
	cadute).
	Mantenere sempre in ordine le aree di lavoro. Non lasciare mai oggetti che creano ostacol
	sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe
	ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono esser-
Scivolamenti, Cadute in piano	sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazion
	di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici o altri apprestamenti lungo zone d
	passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. L
	segnalazione va posta da tutte le zone di accesso possibili alla zona interessata. E' necessario delimitare le zone tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme a
	D.Lgs 81/08 titolo V al fine di evitare che la caduta di oggetti dall'alto arrechi danni all
Caduta di gravi dall'alto	persone sottostanti e impedendo il passaggio e lo stazionamento di personale estraneo all
	lavorazioni.
	I depositi sono censiti come Luoghi Confinati di Tipo B ovvero non pericoloso per la vita m
	comunque pericoloso per la sicurezza dei lavoratori in cui è escludibile la presenza d
	esalazioni nocive e/o tossiche ma uscire durante un'emergenza potrebbe rivelars
	estremamente difficoltoso. L'INTERVENTO ALL'INTERNO PUÒ' AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO II
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento	RISPETTO DI PARTICOLARI ISTRUZIONI OPERATIVE INDICATE DALLA
(LUOGHI CONFINATI)	PROCEDURA PII 8.8
(,	NOTA: ogni attività/intervento (che comporti l'utilizzo deliberato di prodotti chimic
	pericolosi in quantità tali da poter arrivare a livelli di esposizione superiori ai limiti di leggi
	TLV-TWA, TLV-STEL) effettuate all'interno di luoghi di Tipo B comporta un innalzamente
	della pericolosità e quindi una ri-classificazione del luogo a Tipo A (esempio pulizia con
	ipoclorito di sodio 3% nelle vasche acquedotto). L'area di lavoro dovrà:
	essere separata rigorosamente dalle zone di transito o stazionamento di altre persone
	tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V.
	consentire spazio sufficiente per il transito delle persone e dei mezzi.
Viabilità/transito veicoli	In caso in cui l'area di lavoro possa ostruire per un periodo di tempo significativo anche
viabilita/ transito veicon	parzialmente una via di fuga, valutare la possibilità di modificare i percorsi e adeguar
	temporaneamente la segnaletica. E' vietato lasciare veicoli e mezzi operativi incustoditi, con l
	chiave inserita o il motore acceso, il proprietario del mezzo deve usare la massima diligenz
	nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di inserire il freno a mano, innestare la prima marcia togliere le chiavi dal quadro di accensione.
	E' fatto particolare divieto di:
	utilizzare attrezzature o di opere provvisionali presenti; eventuali impieghi, a caratter
Pericoli di natura meccanica	eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati.
	l'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavor
	commissionati.
	Solo il personale autorizzato può intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici;
	rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervent
	sugli impianti elettrici. E' vietato l'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato
	Non bisogna mai usare acqua per spegnere incendi in prossimità di parti in tensione, i particolare cabine elettriche. I locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettrich
Pericoli di natura elettrica (contatto diretto e/o contatto indiretto)	devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta d
	materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecch
	o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il preposto.
	Lavori in prossimità di parti attive
	Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impiant
	elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere no
	sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella
	dell'allegato IX del D.Lgs 81/08. Ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettar
	almeno una delle seguenti precauzioni:
	mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; medicionare este edicione di sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
	 posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;







	• tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
	La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche
	pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle
	tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui
	all'allegato IX (vedere tabella di seguito) o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti
	norme tecniche (es. manuale d'uso e manutenzione).
	Tutte le postazioni di lavoro con livello equivalente uguale o superiore a 85 dB(A) e livello di
E :: 1	picco uguale o superiore a 137 dB(C) sono segnalate.
Esposizione al rumore	Non avvicinarsi alle fonti di emissione del rumore se non necessario. Se necessario per lo
	svolgimento delle attività si dovranno utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie).
	Non si possono effettuare lavori di foratura, taglio, o azioni simili che possano danneggiare o
D : 4	lesionare i manufatti. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività
Presenza amianto	contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie
	misure di sicurezza.
	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che
	possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti
Incendio	infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come
	operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà
	provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali
	infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti.
	Le misure di prevenzione sono:
	divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro;
	obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti.
l	

POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
Cadute dall'alto	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 2 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).
Cadute in profondità	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 1.5 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).
Scivolamenti, Cadute in piano	Mantenere sempre in ordine le aree di lavoro. Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici o altri apprestamenti lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. La segnalazione va posta da tutte le zone di accesso possibili alla zona interessata.
Caduta di gravi dall'alto	E' necessario delimitare le zone tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V al fine di evitare che la caduta di oggetti dall'alto arrechi danni alle persone sottostanti e impedendo il passaggio e lo stazionamento di personale estraneo alle lavorazioni.
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (LUOGHI CONFINATI)	I depositi sono censiti come Luoghi Confinati di Tipo B ovvero non pericoloso per la vita ma comunque pericoloso per la sicurezza dei lavoratori in cui è escludibile la presenza di esalazioni nocive e/o tossiche ma uscire durante un'emergenza potrebbe rivelarsi estremamente difficoltoso. L'INTERVENTO ALL'INTERNO PUÒ' AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO IL RISPETTO DI PARTICOLARI ISTRUZIONI OPERATIVE INDICATE DALLA PROCEDURA PII 8.8 NOTA: ogni attività/intervento (che comporti l'utilizzo deliberato di prodotti chimici pericolosi in quantità tali da poter arrivare a livelli di esposizione superiori ai limiti di legge TLV-TWA, TLV-STEL) effettuate all'interno di luoghi di Tipo B comporta un innalzamento della pericolosità e quindi una ri-classificazione del luogo a Tipo A (esempio pulizia con ipoclorito di sodio 3% nelle vasche acquedotto).
Viabilità/transito veicoli	L'area di lavoro dovrà: • essere separata rigorosamente dalle zone di transito o stazionamento di altre persone, tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V. • consentire spazio sufficiente per il transito delle persone e dei mezzi. In caso in cui l'area di lavoro possa ostruire per un periodo di tempo significativo anche parzialmente una via di fuga, valutare la possibilità di modificare i percorsi e adeguare temporaneamente la segnaletica. E' vietato lasciare veicoli e mezzi operativi incustoditi, con la chiave inserita o il motore acceso, il proprietario del mezzo deve usare la massima diligenza nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di inserire il freno a mano, innestare la prima marcia e





All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



	togliere le chiavi dal quadro di accensione. E' necessario che il personale addetto indossi abbigliamento ad alta visibilità EN 471.
Presenza amianto	Non si possono effettuare lavori di foratura, taglio, o azioni simili che possano danneggiare o lesionare i manufatti. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Incendio	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti. Le misure di prevenzione sono: • divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti.

6.2.11 Impianti acquedotto TIPO F Sorgenti senza disinfezione e distribuzione di acqua a caduta

POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
Cadute dall'alto	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 2 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).
Cadute in profondità	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 1.5 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).
Scivolamenti, Cadute in piano	Mantenere sempre in ordine le aree di lavoro. Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici o altri apprestamenti lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. La segnalazione va posta da tutte le zone di accesso possibili alla zona interessata.
Caduta di gravi dall'alto	E' necessario delimitare le zone tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V al fine di evitare che la caduta di oggetti dall'alto arrechi danni alle persone sottostanti e impedendo il passaggio e lo stazionamento di personale estraneo alle lavorazioni.
Viabilità/transito veicoli	 L'area di lavoro dovrà: essere separata rigorosamente dalle zone di transito o stazionamento di altre persone, tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V. consentire spazio sufficiente per il transito delle persone e dei mezzi. In caso in cui l'area di lavoro possa ostruire per un periodo di tempo significativo anche parzialmente una via di fuga, valutare la possibilità di modificare i percorsi e adeguare temporaneamente la segnaletica. E' vietato lasciare veicoli e mezzi operativi incustoditi, con la chiave inserita o il motore acceso, il proprietario del mezzo deve usare la massima diligenza nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di inserire il freno a mano, innestare la prima marcia e togliere le chiavi dal quadro di accensione. E' necessario che il personale addetto indossi abbigliamento ad alta visibilità EN 471.
Presenza amianto	Non si possono effettuare lavori di foratura, taglio, o azioni simili che possano danneggiare o lesionare i manufatti. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Incendio	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti. Le misure di prevenzione sono: • divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti.

6.2.12 Camerette di manovra acquedotto

POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
Cadute in profondità	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 1.5 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo





All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



	svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione.
	E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le
	cadute).
Scivolamenti, Cadute in piano	Mantenere sempre in ordine le aree di lavoro. Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici o altri apprestamenti lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. La segnalazione va posta da tutte le zone di accesso possibili alla zona interessata. E' necessario delimitare le zone tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V al fine di evitare che la caduta di oggetti dall'alto arrechi danni alle
Caduta di gravi dall'alto	persone sottostanti e impedendo il passaggio e lo stazionamento di personale estraneo alle
	lavorazioni.
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (LUOGHI CONFINATI)	Le camerette con profondità superiore a 1.5 mt sono censite come Luoghi Confinati di Tipo B ovvero non pericoloso per la vita ma comunque pericoloso per la sicurezza dei lavoratori in cui è escludibile la presenza di esalazioni nocive e/o tossiche ma uscire durante un'emergenza potrebbe rivelarsi estremamente difficoltoso. L'INTERVENTO ALL'INTERNO PUÒ' AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO IL RISPETTO DI PARTICOLARI ISTRUZIONI OPERATIVE INDICATE DALLA PROCEDURA PII 8.8
Viabilità/transito veicoli	 L'area di lavoro dovrà: essere separata rigorosamente dalle zone di transito o stazionamento di altre persone, tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V. consentire spazio sufficiente per il transito delle persone e dei mezzi. In caso in cui l'area di lavoro possa ostruire per un periodo di tempo significativo anche parzialmente una via di fuga, valutare la possibilità di modificare i percorsi e adeguare temporaneamente la segnaletica. E' vietato lasciare veicoli e mezzi operativi incustoditi, con la chiave inserita o il motore acceso, il proprietario del mezzo deve usare la massima diligenza nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di inserire il freno a mano, innestare la prima marcia e togliere le chiavi dal quadro di accensione. E' necessario che il personale addetto indossi abbigliamento ad alta visibilità EN 471.
Incendio	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti. Le misure di prevenzione sono: divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti.

6.2.13 Pozzetti di ispezione acquedotto

POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
Cadute in profondità	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 1.5 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).
Scivolamenti, Cadute in piano	Mantenere sempre in ordine le aree di lavoro. Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici o altri apprestamenti lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. La segnalazione va posta da tutte le zone di accesso possibili alla zona interessata.
Caduta di gravi dall'alto	E' necessario delimitare le zone tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V al fine di evitare che la caduta di oggetti dall'alto arrechi danni alle persone sottostanti e impedendo il passaggio e lo stazionamento di personale estraneo alle lavorazioni.
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (LUOGHI CONFINATI)	I pozzetti con profondità superiore a 1.5 mt sono censiti come Luoghi Confinati di Tipo B ovvero non pericoloso per la vita ma comunque pericoloso per la sicurezza dei lavoratori in cui è escludibile la presenza di esalazioni nocive e/o tossiche ma uscire durante un'emergenza potrebbe rivelarsi estremamente difficoltoso. L'INTERVENTO ALL'INTERNO PUÒ' AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO IL RISPETTO DI PARTICOLARI ISTRUZIONI OPERATIVE INDICATE DALLA PROCEDURA PII 8.8
Viabilità/transito veicoli	L'area di lavoro dovrà: • essere separata rigorosamente dalle zone di transito o stazionamento di altre persone,







	tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V.
	consentire spazio sufficiente per il transito delle persone e dei mezzi.
	In caso in cui l'area di lavoro possa ostruire per un periodo di tempo significativo anche
	parzialmente una via di fuga, valutare la possibilità di modificare i percorsi e adeguare
	temporaneamente la segnaletica. E' vietato lasciare veicoli e mezzi operativi incustoditi, con la
	chiave inserita o il motore acceso, il proprietario del mezzo deve usare la massima diligenza
	nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di inserire il freno a mano, innestare la prima marcia e
	togliere le chiavi dal quadro di accensione.
	E' necessario che il personale addetto indossi abbigliamento ad alta visibilità EN 471.
	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che
	possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti
	infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come
	operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà
Incendio	provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali
	infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti.
	Le misure di prevenzione sono:
	divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro;
	obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti.

6.2.14 Impianti di depurazione biologici		
POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	
Cadute dall'alto	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 2 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).	
Cadute in profondità	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 1.5 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).	
Scivolamenti, Cadute in piano	Mantenere sempre in ordine le aree di lavoro. Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici o altri apprestamenti lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. La segnalazione va posta da tutte le zone di accesso possibili alla zona interessata.	
Caduta di gravi dall'alto	E' necessario delimitare le zone tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V al fine di evitare che la caduta di oggetti dall'alto arrechi danni alle persone sottostanti e impedendo il passaggio e lo stazionamento di personale estraneo alle lavorazioni.	
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (LUOGHI CONFINATI)	Sono censiti come Luoghi Confinati di Tipo A ovvero potenzialmente pericolosi per la vita per la possibile presenza di esalazioni nocive e/o tossiche i seguenti luoghi di lavoro: • vasche; • pozzetti di servizio con profondità superiore a 1.5 mt; • camerette di manovra con profondità superiore a 1.5 mt. L'INTERVENTO ALL'INTERNO PUÒ' AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO IL PERMESSO DI LAVORO.	
Viabilità/transito veicoli	 E' necessario: seguire il senso di marcia indicato dalla segnaletica o indicati dal personale preposto; rispetto della segnaletica presente; mantenere una velocità massima al di sotto dei 10 km/h; effettuare le operazioni amministrative a motore spento; stazionare sempre negli spazi consentiti o indicati dal personale preposto; divieto di transitare nelle zone transennate o destinate al carico/scarico dei materiali; divieto di avvicinarsi incautamente agli apparecchi di sollevamento durante le operazioni di movimentazione di materiali e di transitare sotto la perpendicolare di carichi sospesi. E' vietato lasciare veicoli e mezzi operativi incustoditi, con la chiave inserita o il motore acceso, il proprietario del mezzo deve usare la massima diligenza nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di inserire il freno a mano, innestare la prima marcia e togliere le chiavi dal quadro di accensione. 	







	E' fatto particolare divieto di:
Pericoli di natura meccanica	• utilizzare attrezzature o di opere provvisionali presenti; eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati.
	l'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati.
Pericoli di natura elettrica (contatto diretto e/o contatto indiretto)	Solo il personale autorizzato può intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E' vietato l'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. Non bisogna mai usare acqua per spegnere incendi in prossimità di parti in tensione, in particolare cabine elettriche. I locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il preposto. Lavori in prossimità di parti attive Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX del D.Lgs 81/08. Ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare
	 almeno una delle seguenti precauzioni: mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
	La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX (vedere tabella di seguito) o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche (es. manuale d'uso e manutenzione).
Esposizione al rumore	Tutte le postazioni di lavoro con livello equivalente uguale o superiore a $85 \mathrm{dB}(A)$ e livello di picco uguale o superiore a $137 \mathrm{dB}(C)$ sono segnalate. Non avvicinarsi alle fonti di emissione del rumore se non necessario. Se necessario per lo svolgimento delle attività si dovranno utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie).
Agenti chimici	 Le modalità di esposizione possono essere: contatto (pelle,occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, soventi); inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o si sollevano durante le lavorazioni. Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento. Misure di prevenzione: E' vietato toccare bottiglie e contenitori vari contenenti prodotti chimici. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Presenza amianto	Non si possono effettuare lavori di foratura, taglio, o azioni simili che possano danneggiare o lesionare i manufatti. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Agenti biologici	Misure generali di prevenzione e protezione Vietato il fumo e l'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro, compresi i mezzi di trasporto, e durante l'esecuzione di operazioni che comportano un rischio espositivo. Utilizzare dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali o visiera, tute monouso, mascherine facciali filtranti. In particolare l'adozione di mascherine respiratorie (grado di protezione minimo FFP2) è necessario per stazionamento prolungato (oltre 1 ora) in prossimità di: Vasche di ossidazione Vasche di sedimentazione Nastro presse Centrifughe Stazione di grigliatura Sollevamenti Le indicazioni sopra indicate sono da considerarsi per condizioni operative standard. Ogni altra indicazione in merito a misure di protezione e prevenzione derivanti da specifiche lavorazioni o da condizioni operative dell'impianto, dovranno essere analizzate di volta in volta ed indicate nei documenti di riferimento specifici (DUVRI o PSC) Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che
Incendio	possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali







infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti. Le misure di prevenzione sono:
divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro;
obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti;
è vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione
(estintori, segnaletica, ecc.).

POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
Cadute dall'alto	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 2 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione.
	E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).
Cadute in profondità	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 1.5 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).
Scivolamenti, Cadute in piano	Mantenere sempre in ordine le aree di lavoro. Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici o altri apprestamenti lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. La
	segnalazione va posta da tutte le zone di accesso possibili alla zona interessata. E' necessario delimitare le zone tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al
Caduta di gravi dall'alto	D.Lgs 81/08 titolo V al fine di evitare che la caduta di oggetti dall'alto arrechi danni alle persone sottostanti e impedendo il passaggio e lo stazionamento di personale estraneo alle lavorazioni.
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (LUOGHI CONFINATI)	Sono censiti come Luoghi Confinati di Tipo A ovvero potenzialmente pericolosi per la vita per la possibile presenza di esalazioni nocive e/o tossiche i seguenti luoghi di lavoro: gasometri; digestori; sollevamenti;
	 vasche; pozzetti di servizio con profondità superiore a 1.5 mt; camerette di manovra con profondità superiore a 1.5 mt. L'INTERVENTO ALL'INTERNO PUÒ' AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO IL PERMESSO DI LAVORO.
Viabilità/transito veicoli	 E' necessario: seguire il senso di marcia indicato dalla segnaletica o indicati dal personale preposto; rispetto della segnaletica presente; mantenere una velocità massima al di sotto dei 10 km/h; effettuare le operazioni amministrative a motore spento; stazionare sempre negli spazi consentiti o indicati dal personale preposto; divieto di transitare nelle zone transennate o destinate al carico/scarico dei materiali; divieto di avvicinarsi incautamente agli apparecchi di sollevamento durante le operazioni di movimentazione di materiali e di transitare sotto la perpendicolare di carichi sospesi. E' vietato lasciare veicoli e mezzi operativi incustoditi, con la chiave inserita o il motore acceso, il proprietario del mezzo deve usare la massima diligenza nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di inserire il freno a mano, innestare la prima marcia e togliere le chiavi dal
Pericoli di natura meccanica	quadro di accensione. E' fatto particolare divieto di: utilizzare attrezzature o di opere provvisionali presenti; eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati. l'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati.
Pericoli di natura elettrica (contatto diretto e/o contatto indiretto)	Solo il personale autorizzato può intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; i rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervente sugli impianti elettrici. E' vietato l'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato Non bisogna mai usare acqua per spegnere incendi in prossimità di parti in tensione, ir particolare cabine elettriche. I locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta d materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecch o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il preposto. Lavori in prossimità di parti attive







	Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX del D.Lgs 81/08. Ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
	 mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
	posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
	• tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento,
	ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
	La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche
	pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle
	tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui
	all'allegato IX (vedere tabella di seguito) o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti
	norme tecniche (es. manuale d'uso e manutenzione).
Pericoli di natura termica	Bruciature o altre lesioni provocate dal possibile contatto con oggetti o materiali a temperature estremamente elevate in particolare all'interno del locale (scambiatore di acalore) Misure di prevenzione:
	 Mantenere una distanza di sicurezza dalle fonti di rischio e/o utilizzare dispositivi di protezione individuale.
	Tutte le postazioni di lavoro con livello equivalente uguale o superiore a 85 dB(A) e livello di
	picco uguale o superiore a 137 dB(C) sono segnalate.
Esposizione al rumore	Misure di prevenzione:
	Non avvicinarsi alle fonti di emissione del rumore se non necessario. Se necessario per lo
	svolgimento delle attività si dovranno utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie).
	Le modalità di esposizione possono essere:
	contatto (pelle,occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, soventi);
	• inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o si sollevano durante le
	lavorazioni.
Agenti chimici	Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per
	le lavorazioni o lo smaltimento.
	E' vietato toccare bottiglie e contenitori vari contenenti prodotti chimici. Qualora ciò si
	rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto
	del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Presenza amianto	Non si possono effettuare lavori di foratura, taglio, o azioni simili che possano danneggiare o lesionare i manufatti. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
	Vietato il fumo e l'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro, compresi i mezzi di trasporto, e durante l'esecuzione di operazioni che comportano un rischio espositivo. Utilizzare dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali o visiera, tute monouso, mascherine facciali filtranti. In particolare l'adozione di mascherine respiratorie (grado di protezione minimo FFP2) è necessario per stazionamento prolungato (oltre 1 ora) in prossimità di:
	Vasche di ossidazione
	Vasche di sedimentazione
Agenti biologici	Nastropresse
	Centrifughe
	Stazione di grigliatura
	Sollevamenti
	Le indicazioni sopra indicate sono da considerarsi per condizioni operative standard. Ogni
	altra indicazione in merito a misure di protezione e prevenzione derivanti da specifiche
	lavorazioni o da condizioni operative dell'impianto, dovranno essere analizzate di volta in
	volta ed indicate nei documenti di riferimento specifici (DUVRI o PSC)
	Misure per evitare la presenza di sorgenti attive:
	divieto di fumo,
	divieto di utilizzo di fiamme libere,
Formazione Atmosfere Esplosive (ATEX)	divieto di utilizzo del cellulare,
	divieto di utilizzo di attrezzature ed utensili non antiscintilla.
	 non effettuare attività durante periodi di perturbazioni elettriche atmosferiche o grandinate.
	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che
Incendio	possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti.
	Le misure di prevenzione sono:
	divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro;
I.	







 obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti; è vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione
(estintori, segnaletica, ecc.).

C 0 1C	Solleva	monti	form	ani

6.2.16 Sollevamenti fognari	
POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
Cadute in profondità	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 1.5 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).
Scivolamenti, Cadute in piano	Mantenere sempre in ordine le aree di lavoro. Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici o altri apprestamenti lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. La segnalazione va posta da tutte le zone di accesso possibili alla zona interessata.
Caduta di gravi dall'alto	E' necessario delimitare le zone tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V al fine di evitare che la caduta di oggetti dall'alto arrechi danni alle persone sottostanti e impedendo il passaggio e lo stazionamento di personale estraneo alle lavorazioni.
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (LUOGHI CONFINATI)	Luoghi Confinati di Tipo A ovvero potenzialmente pericolosi per la vita per la possibile presenza di esalazioni nocive e/o tossiche. L'INTERVENTO ALL'INTERNO PUÒ' AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO IL PERMESSO DI LAVORO.
Viabilità/transito veicoli	 L'area di lavoro dovrà: essere separata rigorosamente dalle zone di transito o stazionamento di altre persone, tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V. consentire spazio sufficiente per il transito delle persone e dei mezzi. In caso in cui l'area di lavoro possa ostruire per un periodo di tempo significativo anche parzialmente una via di fuga, valutare la possibilità di modificare i percorsi e adeguare temporaneamente la segnaletica. E' vietato lasciare veicoli e mezzi operativi incustoditi, con la chiave inserita o il motore acceso, il proprietario del mezzo deve usare la massima diligenza nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di inserire il freno a mano, innestare la prima marcia e togliere le chiavi dal quadro di accensione. E' necessario che il personale addetto indossi abbigliamento ad alta visibilità EN 471.
Pericoli di natura meccanica	 E' fatto particolare divieto di: utilizzare attrezzature o di opere provvisionali presenti; eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati. l'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati.
Pericoli di natura elettrica (contatto diretto e/o contatto indiretto)	Solo il personale autorizzato può intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E' vietato l'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. Non bisogna mai usare acqua per spegnere incendi in prossimità di parti in tensione, in particolare cabine elettriche. I locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il preposto. Lavori in prossimità di parti attive Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX del D.Lgs 81/08. Ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: • mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; • posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; • tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX (vedere tabella di seguito) o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche (es. manuale d'uso e manutenzione).
Esposizione al rumore	Tutte le postazioni di lavoro con livello equivalente uguale o superiore a 85 dB(A) e livello di picco uguale o superiore a 137 dB(C) sono segnalate. Misure di prevenzione:





All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



	Non avvicinarsi alle fonti di emissione del rumore se non necessario. Se necessario per lo svolgimento delle attività si dovranno utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie).
Presenza amianto	Non si possono effettuare lavori di foratura, taglio, o azioni simili che possano danneggiare o lesionare i manufatti. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Agenti biologici	Vietato il fumo e l'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro, compresi i mezzi di trasporto, e durante l'esecuzione di operazioni che comportano un rischio espositivo. Utilizzare dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali o visiera, tute monouso, mascherine facciali filtranti. In particolare l'adozione di mascherine respiratorie (grado di protezione minimo FFP2) è necessario per stazionamento prolungato (oltre 1 ora). Le indicazioni sopra indicate sono da considerarsi per condizioni operative standard. Ogni altra indicazione in merito a misure di protezione e prevenzione derivanti da specifiche lavorazioni o da condizioni operative dell'impianto, dovranno essere analizzate di volta in volta ed indicate nei documenti di riferimento specifici (DUVRI o PSC)
Incendio	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti. Le misure di prevenzione sono: divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti.

5.2.17 Pozzetti di ispezione della rete fognaria		
POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	
Cadute in profondità	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 1.5 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).	
Scivolamenti, Cadute in piano	Mantenere sempre in ordine le aree di lavoro. Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici o altri apprestamenti lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. La segnalazione va posta da tutte le zone di accesso possibili alla zona interessata.	
Caduta di gravi dall'alto	E' necessario delimitare le zone tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V al fine di evitare che la caduta di oggetti dall'alto arrechi danni alle persone sottostanti e impedendo il passaggio e lo stazionamento di personale estraneo alle lavorazioni.	
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (LUOGHI CONFINATI)	I pozzetti di servizio con profondità superiore a 1.5 mt sono censiti come Luoghi Confinati di Tipo A ovvero potenzialmente pericolosi per la vita per la possibile presenza di esalazioni nocive e/o tossiche. L'INTERVENTO ALL'INTERNO PUÒ' AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO IL PERMESSO DI LAVORO.	
Viabilità/transito veicoli	L'area di lavoro dovrà: • essere separata rigorosamente dalle zone di transito o stazionamento di altre persone, tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V. • consentire spazio sufficiente per il transito delle persone e dei mezzi. In caso in cui l'area di lavoro possa ostruire per un periodo di tempo significativo anche parzialmente una via di fuga, valutare la possibilità di modificare i percorsi e adeguare temporaneamente la segnaletica. E' vietato lasciare veicoli e mezzi operativi incustoditi, con la chiave inserita o il motore acceso, il proprietario del mezzo deve usare la massima diligenza nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di inserire il freno a mano, innestare la prima marcia e togliere le chiavi dal quadro di accensione. E' necessario che il personale addetto indossi abbigliamento ad alta visibilità EN 471.	
Agenti biologici	Vietato il fumo e l'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro, compresi i mezzi di trasporto, e durante l'esecuzione di operazioni che comportano un rischio espositivo. Utilizzare dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali o visiera, tute monouso, mascherine facciali filtranti. In particolare l'adozione di mascherine respiratorie (grado di protezione minimo FFP2) è necessario per stazionamento prolungato (oltre 1 ora). Le indicazioni sopra indicate sono da considerarsi per condizioni operative standard. Ogni altra indicazione in merito a misure di protezione e prevenzione derivanti da specifiche lavorazioni o da condizioni operative dell'impianto, dovranno essere analizzate di volta in volta ed indicate nei documenti di riferimento specifici (DUVRI o PSC)	





All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che
	possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti
	infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come
	operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà
Incendio	provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali
	infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti.
	Le misure di prevenzione sono:
	divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro;
	obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti.

6.2.18 Officine

6.2.18 Officine	MIGUIDE DI DEDVENIZIONE CERCUTATE
POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
Scivolamenti, Cadute in piano	Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. In caso i pavimenti divengano scivolosi per pulizia o versamento di liquidi, occorre immediatamente segnalare il pericolo con apposito cartello posto da tutte le direzioni possibili di accesso.
Pericoli di natura meccanica	 E' fatto particolare divieto di: utilizzare attrezzature o macchinari presenti nell'officina; eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati. l'accesso all'officina dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati.
Pericoli di natura elettrica (contatto diretto e/o contatto indiretto)	Solo il personale autorizzato può intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E' vietato l'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. Non bisogna mai usare acqua per spegnere incendi in prossimità di parti in tensione. I locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il preposto del luogo di lavoro. Segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti provocati o verificati su impianti o parti di impianti elettrici. Utilizzare le prese corrette, senza sovraccaricarle, allacciando un numero eccessivo di apparecchiature.
Pericoli di natura termica	Sono presenti apparecchiature che possono presentare un pericolo di ustione. Non avvicinarsi alle fonti di emissione termica se non necessario. Se necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza
Esposizione al rumore	Tutte le postazioni di lavoro con livello equivalente uguale o superiore a 85 dB(A) e livello di picco uguale o superiore a 137 dB(C) sono segnalate. Non avvicinarsi alle fonti di emissione del rumore se non necessario. Se necessario per lo svolgimento delle attività si dovranno utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie).
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali	Nelle officine esiste la possibilità che vengano effettuate piccole riparazioni che prevedono l'uso di saldatrici ad arco. I pericoli connessi sono l'emissione di ROA e dei fumi di saldatura. Non avvicinarsi alle fonti di emissione se non necessario. Se necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza
Agenti chimici	Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento. E' vietato toccare bottiglie e contenitori vari contenenti prodotti chimici. Qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Presenza sostanze/materiali esplosivi	Sono presenti bombole di sostanze (gas tecnici) che possono presentare un pericolo di esplosione. Non avvicinarsi alle bombole se non necessario. Se necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
Incendio	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti. Le misure di prevenzione sono: • divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; • obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti;





All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



è vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione (estintori, segnaletica, ecc.).

6.2.19 Impianti di trattamento rifiuti liquidi (IT POTENZIALI PERICOLI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
FULENZIALI PERICULI	
Cadute dall'alto	E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 2 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le
	cadute). E' fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote
	pericolose (oltre 1.5 m) per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo
Cadute in profondità	svolgimento delle operazioni di manutenzione e di ispezione. E' necessario utilizzare imbracatura o idonei apprestamenti (parapetti portatili) contro le cadute).
Scivolamenti, Cadute in piano	Mantenere sempre in ordine le aree di lavoro. Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito; in particolare non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, ecc.) che, oltre a determinare intralcio e possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è necessario utilizzare cavi elettrici o altri apprestamenti lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente alla via di transito e segnalare il pericolo. La segnalazione va posta da tutte le zone di accesso possibili alla zona interessata.
Caduta di gravi dall'alto	E' necessario delimitare le zone tramite transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V al fine di evitare che la caduta di oggetti dall'alto arrechi danni alle persone sottostanti e impedendo il passaggio e lo stazionamento di personale estraneo alle lavorazioni.
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (LUOGHI CONFINATI)	Sono censiti come Luoghi Confinati di Tipo A ovvero potenzialmente pericolosi per la vita per la possibile presenza di esalazioni nocive e/o tossiche. L'INTERVENTO ALL'INTERNO PUÒ' AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO IL PERMESSO DI LAVORO.
Viabilità/transito veicoli	 E' necessario: seguire il senso di marcia indicato dalla segnaletica o indicati dal personale preposto; rispetto della segnaletica presente; mantenere una velocità massima al di sotto dei 10 km/h; effettuare le operazioni amministrative a motore spento; stazionare sempre negli spazi consentiti o indicati dal personale preposto; divieto di transitare nelle zone transennate o destinate al carico/scarico dei materiali; divieto di avvicinarsi incautamente agli apparecchi di sollevamento durante le operazioni di movimentazione di materiali e di transitare sotto la perpendicolare di carichi sospesi. E' vietato lasciare veicoli e mezzi operativi incustoditi, con la chiave inserita o il motore acceso, il proprietario del mezzo deve usare la massima diligenza nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di inserire il freno a mano, innestare la prima marcia e togliere le chiavi dal quadro di accensione.
Pericoli di natura meccanica	E' fatto particolare divieto di: utilizzare attrezzature o di opere provvisionali presenti; eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati. l'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori
Pericoli di natura elettrica (contatto diretto e/o contatto indiretto)	Solo il personale autorizzato può intervenire su macchine, impianti e apparecchi elettrici; il rimanente personale deve assolutamente astenersi dal compiere qualsiasi tipo di intervento sugli impianti elettrici. E' vietato l'accesso alle cabine elettriche al personale non autorizzato. Non bisogna mai usare acqua per spegnere incendi in prossimità di parti in tensione, in particolare cabine elettriche. I locali e gli accessi ai quadri, cabine e apparecchiature elettriche devono essere tenuti sgombri da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il preposto. Lavori in prossimità di parti attive Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX del D.Lgs 81/08. Ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: • mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; • posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; • tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle





All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



	tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui
	all'allegato IX (vedere tabella di seguito) o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche (es. manuale d'uso e manutenzione).
	Tutte le postazioni di lavoro con livello equivalente uguale o superiore a 85 dB(A) e livello di
	picco uguale o superiore a 137 dB(C) sono segnalate.
Esposizione al rumore	Non avvicinarsi alle fonti di emissione del rumore se non necessario. Se necessario per lo
	svolgimento delle attività si dovranno utilizzare otoprotettori (tappi o cuffie).
	Le modalità di esposizione possono essere:
	• contatto (pelle,occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, soventi);
	• inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o si sollevano durante le
	lavorazioni.
Agenti chimici	Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per
rigenti cininei	le lavorazioni o lo smaltimento.
	Misure di prevenzione:
	E' vietato toccare bottiglie e contenitori vari contenenti prodotti chimici. Qualora ciò si
	rendesse necessario per lo svolgimento delle attività contattare preventivamente il Preposto
	del luogo di lavoro per predisporre le necessarie misure di sicurezza.
	Vietato il fumo e l'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro, compresi i mezzi di
	trasporto, e durante l'esecuzione di operazioni che comportano un rischio espositivo.
	Utilizzare dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali o visiera, tute monouso, mascherine facciali filtranti.
	L'adozione di dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali o visiera, tute monouso,
	mascherine facciali filtranti FFP2) è necessario per stazionamento prolungato (oltre 1 ora) in
	prossimità di:
	Vasche di ossidazione
Agenti biologici	Vasche di sedimentazione
	 Nastropresse
	Centrifughe
	Stazione di grigliatura
	Sollevamenti
	Le indicazioni sopra indicate sono da considerarsi per condizioni operative standard. Ogni
	altra indicazione in merito a misure di protezione e prevenzione derivanti da specifiche
	lavorazioni o da condizioni operative dell'impianto, dovranno essere analizzate di volta in
	volta ed indicate nei documenti di riferimento specifici (DUVRI o PSC)
	Risulta necessario segnalare al responsabile del luogo di lavoro ogni necessità operativa che
	possa prevedere la formazione di scintille o l'utilizzo di fiamme libere o di prodotti
	infiammabili/comburenti. Non dare inizio ai lavori senza aver concordato con questo come
	operare. E' vietata la personale iniziativa senza consultazione. Se autorizzati, si dovrà
Incendio	provvedere secondo le disposizioni ricevute, in particolare allontanando i materiali
	infiammabili o combustibili ed avendo a pronta disposizione idonei dispositivi estinguenti.
	Le misure di prevenzione sono:
	divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro;
	obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti.

8. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Chiunque individui una situazione di emergenza deve rivolgersi immediatamente, indicano la tipologia di evento, al Referente del luogo di lavoro o comunque al personale dipendente che attiverà la squadra di emergenza. Coloro che al momento dell'emergenza si trovano alla guida di mezzi di trasporto, avvisati del pericolo, devono sospendere ogni attività ed attenersi strettamente alle indicazioni del Referente del luogo di lavoro di emergenza. I mezzi, in situazione di emergenza, non devono essere parcheggiati in prossimità di uscite o in posizioni di intralcio alla gestione dell'emergenza in atto, non deve essere lasciato il motore acceso, non devono essere chiusi a chiave gli sportelli del mezzo e le chiavi devono essere lasciate nel quadro di accensione per consentire l'eventuale spostamento.

lasciate nel quadro di accensione per consentire l'eventuale spostamento.	
PROCEDURA DI EMERGENZA	
ALLA SEGNALAZIONE DI UNA EMERGENZA SI DEVE:	CHI RILEVA UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA DEVE:
 Sospendere immediatamente ogni attività; Per quanto possibile mettere in sicurezza le apparecchiature ed attrezzature in uso ed evitare di lasciare materiali che possano intralciare lo sfollamento; Allontanarsi rapidamente dalla zona interessata dall'emergenza seguendo l'apposita segnaletica e le indicazioni del personale interno della struttura o di eventuali soccorsi esterni. 	 Avvertire immediatamente il personale interno mantenendo la calma e cercando di fornire tutte le informazioni relative all'emergenza in corso; Seguire le indicazioni del personale interno o dei soccorsi esterni, evitare azioni individuali avventate; Se non è possibile contattare il personale interno contattare direttamente i Vigili del Fuoco al n° 115.
PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO	
In caso di infortunio è necessario avvertire il personale presente che provvederà ad attivare l'apposita procedura interna oppure chiamare il nº 118 per	

Assistenza ai disabili

attivare i soccorsi esterni.





All.4 PII 8.3 Procedura gestione del coordinamento e delle interferenze della sicurezza rev.12 del 26.07.2012



Alla segnalazione ricevuta gli addetti alla gestione delle emergenze raggiungono immediatamente il disabile e si portano, con l'assistito, in prossimità della più vicina uscita di sicurezza.

Al segnale di evacuazione agevolano l'esodo del disabile ed assistono il disabile anche dopo aver raggiunto il punto esterno di raccolta. Una volta cessato l'allarme gli addetti alla gestione delle emergenze riaccompagnano il disabile alla propria postazione.

9. <u>DISTRIBUZIONE</u>

Pubblicazione intranet per il personale interno al gruppo.

Trasmissione/consegna documento agli interessati che hanno accesso ai luoghi di lavoro